

SMART Sensor 5D 19f

Czujnik światła otoczenia do sterowania oświetleniem



Opis produktu

- _ Opcjonalny czujnik światła otoczenia dla urządzeń PCA EXCEL one4all, PCA ECO oraz PCA BASIC dla II generacji xitec
- _ Z regulacją zależną od oświetlenia otoczenia
- _ Prosta zmiana nastawy ze zintegrowanym wyłącznikiem chwilowym
- _ Niewielki rozmiar do montażu w oprawach oświetleniowych
- _ Proste podłączenie kabla do statecznika dzięki interfejsowi SMART
- _ Zasilanie za pośrednictwem statecznika
- _ Maks. wysokość montażu 5 m

Strona internetowa

<http://www.tridonic.com/28000888>



Informacje dotyczące zamówienia		
Systemy sterowania oświetleniem luxCONTROL		
Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton
SMART Czujnik SMART	28000888	20 szt.

Dane techniczne

Zasilanie	Interfejs SMART
Pobór prądu	1 mA z interfejsu SMART
Temperatura pracy	0 ... +70 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... +75 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Maks. temperatura obudowy	73 °C

Znak jakości

W komplecie z kartą charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w



Normy

EN 61547, EN 61347-1, EN 61347-2-11, EN 55015

Szczegółowe dane techniczne

Typ	Detekcja			Maks. długość przewodu	Wyjście sterujące (urządzenia)
	Symetryczny kąt detekcji światła	Pomiar światła na głowicy czujnika ①	Natężenie oświetlenia (wartość domyślna) ②		
SMART Sensor 5D 19f	42 °	40 – 1.000 lx	500 lx	0,8 m	1

① Mierzona wartość na głowicy czujnika odpowiada ok. 60 do 3000 luksów mierzone na powierzchni.

② Natężenie oświetlenia jest ustawiane dla pomieszczenia definiowanego przez Tridonic. W zależności od warunków pomieszczenia (współczynnik odbicia) mierzone natężenie oświetlenia może się różnić. Natężenie oświetlenia należy sprawdzić podczas montażu i w razie potrzeby dostosować do warunków pomieszczenia.