



296110

**one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W**

#### Specyfikacja techniczna

##### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Materiały

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

##### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Oś średnicy                  | 4 mm  |
| Zakres głębokości wbudowania | 24 mm |
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Głębokość                    | 43 mm |

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy i obrotowy

##### Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania 3 - 100 W

##### Dodatkowe informacje

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasada ściemniania  | Wycięcie (cut-on) fazy, obcięcie (cut-off) lub wycięcie fazy LED (cut-on) w zależności od typu obciążenia, "samoucząca"                                                  |
| Bezpiecznik         | Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)                                                                                                 |
| Napięcie            | Sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu                                                                                                                          |
| Montaż              | Z pazurkami rozporowymi                                                                                                                                                  |
| Typ połączenia      | Z zaciskami śrubowymi                                                                                                                                                    |
| Wejście rozszerzone | Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwierny) z obsługą jednopiętrową, Z wejściem sterownika rozszerzenia dla uniwersalnego ściemniacza obrotowego |
| Obsługa i kontrola  | Brak interfejsu Bluetooth                                                                                                                                                |