




85421200

## Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Zakres napięcia pracy | 230 - 230 V |
|-----------------------|-------------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Materiały

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Metal, Tworzywo sztuczne |
|----------|--------------------------|

#### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm    |
| Wysokość                     | 71 mm    |
| Szerokość                    | 71 mm    |
| Głębokość                    | 33,20 mm |

#### Architektura

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Przycisk pojedynczy |
|-----------------------------|---------------------|

#### Moc

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Zużycie energii w trybie oczekiwania | 0,30 W |
|--------------------------------------|--------|

#### Oświetlenie

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Lampy LED 230V &nbsp;V &nbsp;możliwością ściemniania | 3 - 250 W |
| Zasilanie lampy LED                                  | 250 W     |

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

#### Dodatkowe informacje

|                     |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasada ściemniania  | Automatyczne ustawianie trybu przełączania zależnego od obciążenia (metoda autoDetect), Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca" |
| Bezpiecznik         | Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)                                                                                                          |
| Montaż              | Z pazurkami rozporowymi                                                                                                                                                               |
| Typ połączenia      | Z zaciskami śrubowymi                                                                                                                                                                 |
| Wejście rozszerzone | Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestok zwiern) z obsługą jednopoziomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu                                                        |

