

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Endura Flood Split Solar Sensor 10W 840

Remote control

ENDURA FLOOD SPLIT SOLAR SENSOR | Oprawa zasilana energią słoneczną, podzielona na reflektor i zewnętrzny panel słoneczny połączony przewodem



Obszary zastosowań

- Na zewnątrz
- Garaże
- Elewacje budynków
- Domki ogrodowe

Zalety produktu

- Ekologiczna oprawa zasilana energią słoneczną;
- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED
- Naświetlacz można zamontować niezależnie od panelu słonecznego

Cechy produktu

- Oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego zasilane energią słoneczną
- Czujnik ruchu PIR i czujnik światła
- Ładowanie akumulatora poprzez zewnętrzny panel słoneczny
- Pilot do zaawansowanych ustawień czujnika
- Naświetlacz i panel słoneczny są połączone za pomocą przewodu o długości 5 m



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	10,00 W
Napięcie znamionowe	4,2 V
Prąd znamionowy	2380,000 mA
Klasa ochronności	III

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1400 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1450 lm
Skuteczność świetlna	140 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Światłość	518 cd
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	120 ° x 60 °

WYMIARY I WAGA

Długość	153,00 mm
Szerokość	31,00 mm
Wysokość	147,00 mm
Masa produktu	985,00 g
Długość przewodów	5000 mm



ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W
840 RC

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK07
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Regulowany	Tak
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / Światło
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)
Kąt detekcji	120 °
Czas przełączania sterowany czujnikiem	60 s
Zakres wykrywania czujnika ruchu	6 m
Próg detekcji czujnika światła	0...20 lx

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	Others
Czas ładowania baterii	6 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Bateria guzikowa litowo-metalowa / Zawarte w pilocie zdalnego sterowania / Nie nadają się do ponownego ładowania / Liczba baterii: 1 / Rodzaj baterii: CR2025 / Watogodzina na baterię: 0,45Wh / Waga baterii: 2,4g / Zawartość litu na baterię: 0,04g / Dostępne od czerwca 2024
--------------------------	---

Wypożazenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Przewód połączeniowy o długości 5 m
- Pilot w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	User Instruction	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W/30W 840 RC
	Legal information	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W/30W 840 RC
	Legal information	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W/30W 840 RC
	Declarations of conformity	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10/30W 840 RC
	Declarations Of Conformity UKCA	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10/30W 840 RC

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854276675	Składane pudełko 1	47 mm x 207 mm x 252 mm	1047.00 g	2.45 dm³
4099854276682	Karton wysyłkowy 8	392 mm x 227 mm x 284 mm	8859.00 g	25.27 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.