


Accessories
Lusterko
BRT-53X19A

TURCK

Industrial
Automation



- Rectangular design
- reflective area 0.19
- Współ. refleksyjności 1,4
- (w stosunku do BRT-3)

Zasada działania

Czujniki refleksyjne posiadają w jednej kompaktowej obudowie nadajnik i odbiornik. Wiązka świetlna nadajnika jest kierowana na lustro, które odbija ją w kierunku odbiornika. Obiekt jest wykrywany, gdy przerwie wiązkę świetlną. Czujniki refleksyjne posiadają wysokie wzmocnienie i osiągają dobry kontrast w aplikacjach. Dodatkową zaletą jest fakt, że instaluje się i podłącza tylko jedno urządzenie.

Typ	BRT-53X19A
Nr kat.	3044996
Temperatura pracy	-20...+60 °C
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary	8 mm x 19 mm x 72 mm
Soczewka	tworzywo sztuczne, akryl