

Czujnik czadu SC\1B



Budowa symbolu zamówieniowego

SC\1B

Opis produktu

Czujnik czadu SC\1B stale monitoruje obecność tlenku węgla CO (czadu) w powietrzu. W przypadku wykrycia przekroczenia maksymalnego bezpiecznego stężenia tego gazu alarmuje poprzez wysłanie sygnałów optycznych i akustycznych.

Dane techniczne

Rodzaje wykrywanych gazów	CO (tlenek węgla)
Napięcie zasilania	3V DV (2 x bateria AAA 1,5V)
Pobór prądu w stanie alarmu	$\leq 100 \mu A$
Pobór prądu w stanie czuwania	$\leq 8 \mu A$
Dopuszczalna wilgotność względna	15% - 90% RH
Rodzaj czujnika	elektrochemiczny
Format alarmu	serie 4 krótkich dźwięków w odstępach 0,5 sek. oraz sygnalizacja LED
Głośność alarmu	$\geq 85dB / 1m$
Przebadane stężenie alarmowe	300 ppm, alarm w czasie poniżej 3 minut
Zakres temperatur pracy	$-10^{\circ}C \div +40^{\circ}C$

Wymiary

