


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 3DO-Y IP67


Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	50
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 3
----------------------	---------------------------

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych	3
Podłączenie	PNP
Zakres napięcia DC	15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel)
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA] 1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1))
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C] -25...70
Ochrona	IP 67



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 3DO-Y IP67

Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF	[lata]	215				
klasyfikacja AS-i						
Wersja AS-i		2.11 + 3.0				
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania				
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak				
AS-i profil		S-8.A.E				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	8				
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E				
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Wyjście	1	2	3	-
		Gniazdo	O-1/2	O-1/2 O-2	O-3	-
		Pin	4	2 4	4	-
Dane mechaniczne						
Waga	[g]	183				
Typ montażu		bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i				
Materiał		PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane				
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie		LED, kolor zielony		
		Błąd		LED, kolor czerwony		
		Funkcja		LED, kolor żółty		
Akcesoria						
Akcesoria (w komplecie)		część dolna				
Akcesoria (opcjonalne)		Osłona: M12, E73004				
Uwagi						
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 3DO-Y IP67

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

Podłączenie





Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 3DO-Y IP67

Wyjścia	
Gniazdo O-1/2	
1	nieużywany
2	Wyjście przełączające 2
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 1
5	nieużywany
Gniazdo O-2	
1	nieużywany
2	nieużywany
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 2
5	nieużywany
Gniazdo O-3	
1	nieużywany
2	nieużywany
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 3
5	nieużywany

Konektor: M12