

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

**Aplikacja**

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działaniaZasięg z typem wzmacniacza
światłowodowego

OB50; OBF; OO50

OB50

Zasięg [mm] 150

OBF

Zasięg [mm] 210

OO50

Zasięg [mm] 800

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...70



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	47
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4
Długość głowicy [mm]	15
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	9
Układu światłowodu	
wymiary rdzenia [mm]	16 x 0,25
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4 podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów, E20600
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.