

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OO50

OB50

Zasięg [mm] 50

OBF

Zasięg [mm] 56

OO50

Zasięg [mm] 120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...60



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	33
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M3
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	3
Układu światłowodu	●
wymiary rdzenia [mm]	0,5
Średnica żyły [mm]	217 x 0,06
Średnica zewnętrzna [mm]	1
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 4 x M3
	podkładki zębate: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów, E20600
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.