

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza
światłowodowego

OB50; OBF; OO50

OB50

Zasięg [mm] 200

OBF

Zasięg [mm] 450

OO50

Zasięg [mm] 800

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...70



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	51
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4
Długość głowicy [mm]	15
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	30
Układu światłowodu	
wymiary rdzenia [mm]	1
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4301 / 304)
Materiał pancerza	PE
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4, stal kwasoodporna podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów, E20600
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.