

Czujnik pojemnościowy NAMUR

KG-2080-N/6M/1D/1G



Dane elektryczne

podłączenie do wzmacniacza	tak
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych o wartościach maksymalnych: $U = 15 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 120 \text{ mW}$
Napięcie znamionowe DC [V]	8,2; (1k Ω)
Napięcie zasilania DC [V]	7,5...15
Pobór prądu [mA]	< 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,2)
Klasa ochrony	II

Wyjścia

Funkcja wyjścia	normalnie zamknięty
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	4

Strefa działania

Strefa działania [mm]	8
Regulowany zasięg działania	tak
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm]	8
Realny zasięg działania Sr [mm]	$8 \pm 10 \%$

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji	szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histeresa [% z Sr]	1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-15...15

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...60
Ochrona	IP 67

KG5079



Czujnik pojemnościowy NAMUR

KG-2080-N/6M/1D/1G

Testy / dopuszczenia		
Dopuszczenie	BVS 13 ATEX E009 X; IECEX BVS 13.0015 X	
Oznaczenie ATEX	 II 1G Ex ia IIB T4 Ga	
	 II 1D Ex ia IIIC T135°C Da	
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF promieniowanie	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz.	3 V
	EN 55011 emisja	klasa B
Odporność na wstrząsy	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	503
Klasyfikacja bezpieczeństwa		
Maks. pojemność wewnętrzna	[nF]	11,5
Maks. indukcyjna wewnętrzna	[μH]	3
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	320
Obudowa	Obudowa gwintowana	
Montaż	montaż niezabudowany	
Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 84
Opis gwintu	M18 x 1	
Materiał	PBT	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

KG5079




Czujnik pojemnościowy NAMUR

KG-2080-N/6M/1D/1G

Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Podłączenie



Kolory żył :

BN = brązowy

BU = niebieski