


Czujnik indukcyjny

IFC-04-ARKG/US-L-S für Ventile

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Montaż

do zaworów; (38...63,5 (NW 40...65))

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne		PNP/NPN
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	4,6
Minimalny prąd obciążenia	[mA]	4
Maks. prąd upływu	[mA]	0,6
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	150
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	1500
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniami		tak

Strefa działania



Strefa działania	[mm]	4
Realny zasięg działania Sr	[mm]	4 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...3,25



Czujnik indukcyjny

IFC-04-ARKG/US-L-S für Ventile

Podłączenie



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny