



Czujnik typu bramka - nadajnik

OAS-000A



- 1 Pokrywa dioda nadawcza w górnej i dolnej części soczewki



Aplikacja		
Zasada działania	Bramka świetlna	
Dane elektryczne		
Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC/DC
Maks. pobór energii	[VA]	3,5
Klasa ochrony		II
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarciem		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie



Czujnik typu bramka - nadajnik

OAS-000A

Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik	nadajnik	
Zasięg [m]	< 50	
Regulowany zasięg	nie	
Maks. średnica plamki światła [mm]	1500	
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60	
Ochrona	IP 65	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	klasa B
	EN 55011	
MTTF [lata]	393	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	278	
Obudowa	prostopadłościan	
Wymiary [mm]	90 x 30 x 70	
Materiał	PPO modyfikowany	
Materiał soczewki	PMMA	
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Wspornik kątowy: 1 x, E20514	
	śrubokręt	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	



Czujnik typu bramka - nadajnik

OAS-000A

Połączenie elektryczne

zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 4,5...10 mm; Dławnik kablowy: M16 X 1,5

Podłączenie

