



ORO-SENSO-MIC-1



Mikrofalowy czujnik ruchu, współpracuje z oświetleniem LED.
Microwave motion detector; device compatible with LED luminaries.

Napięcie [V] Voltage [V] Stromversorgung [V] Napätie [V] Napájení [V] Напряжение [V]	220-240 AC
Częstotliwość [Hz] Rated frequency [Hz] Frequenz [Hz] Frekvencia [Hz] Frekvence [Hz] частота [Гц]	50/60
Częstotliwość [GHz] HF System [GHz] Frequenz [GHz] Frekvencia [GHz] Frekvence [GHz] частота [ГГц]	5,8
Max. obciążenie [W] Rated Load [W] Nennstrombelastung [W] Max. Zatażenie [W] Max. zatížení [W] Мощность нагрузки [Вт]	1200
Moc promieniowana [mW] Transmission Power [mW] Sendeleistung [mW] Vysielací výkon [mW] Vysilací výkon [mW] Передача власти [мВт]	<10
Pobór [W] Power Consumption [W] Nennstrombelastung [W] Max. Zatażenie [W] Max. zatížení [W] Мощность нагрузки [Вт]	approx. 0,9
Kąt działania czujnika [°] Detection Angle [°] Erfassungsbereich [°] Uhol senzora [°] Uhel senzoru [°] Угол обнаружения [°]	360

Regulacja zasięgu działania czujnika [m] Detection distance [m] Detektionsreichweite [m] Prevádzkový rozsah snímača [m] Provozni rozsah snímače [m] Дальность обнаружения [m]	1-8
Regulacja czasu pracy Time Setting Nachlaufzeit Regulácia pracovného času Zpoždění vypínání Задержка выключения	8s-12min
Regulacja natężenia światła [LUX] Light Control [LUX] Beleuchtungsstärke [LUX] Nastavenie intenzity svetla [LUX] Intenzita světla [LUX] Световой поток [LUX]	2~2000
Temperatura pracy [°C] Working temperature [°C] Betriebstemperaturbereich [°C] Prevádzková teplota [°C] Rozsah provozní teploty [°C] Диапазон рабочих температур [°C]	-15 ~ +70
Montaż Installation Montage Montáž Установка	wewnątrz na suficie

LED~POL®

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 33 822 63 00 e-mail: biuro@led-pol.pl
fax: +48 33 488 02 55 marketing@led-pol.pl