

FL BT EPA 2 - Moduł radiowy

1005869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005869>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł bezprzewodowy Bluetooth/Ethernet, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, antena wewnętrzna, IP65, 9 V DC – 30 V DC, złącze M12, WEB, komendy AT i przycisk Mode

Korzyści

- Moduł radiowy Bluetooth
- Komunikacja transparentna pod względem protokołu na warstwie 2
- Stopień ochrony IP65
- Zintegrowana antena

Dane handlowe

Numer artykułu	1005869
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2B1
Klucz produktu	DNN2B1
Strona katalogu	Strona 375 (C-6-2019)
GTIN	4055626476087
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	152,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	105 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	SE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Stand-Alone
Typ produktu	Moduł bezprzewodowy
Zastosowanie	Ethernet

Karta radiowa

Liczba	1
Informacja montażowa	montowany na stałe

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,7 W
---	-------

Zasilanie: Elektronika modułu

Technika przyłączeniowa	Łącznik wtykowy M12
Rodzaj przyłącza	złącze wtykowe M12 (kodowanie A, męskie)
Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres napięcia zasilania	9 V DC ... 30 V DC
prąd zasilania	typ. 36 mA (przy 24 V DC)
Pobór prądu	maks. 190 mA (dla 9 V DC)

Dane wejściowe

Cyfrowe

Liczba wejść	1
--------------	---

Dane przyłączeniowe

Wejście zasilania

Rodzaj przyłącza	złącze wtykowe M12 (kodowanie A, męskie)
------------------	--

Interfejsy

Ethernet

Interfejs	Ethernet
Liczba	1
Rodzaj przyłącza	Złącze wtykowe M12 (kodowanie D, żeńskie)

Funkcje

Konfiguracja	Interfejs webowy, przycisk mode, komendy AT (TCP/IP), SSC
Bezpieczeństwo	PIN niewykrywalna
Dopuszczenia radiowe	Europa, USA, Kanada, pozostałe kraje w sklepie internetowym RED (Radio Equipment Directive) FCC 47 CFR part 15, subpart B Belgia

FL BT EPA 2 - Moduł radiowy

1005869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005869>



Obsługiwane kraje	Bulgaria
	Dania
	Niemcy
	Estonia
	Finlandia
	Francja
	Grecja
	Wielka Brytania
	Irlandia
	Islandia
	Włochy
	Kanada
	Chorwacja
	Łotwa
	Lichtenstein
	Litwa
	Luksemburg
	Malta
	Holandia
	Norwegia
	Austria
	Polska
	Portugalia
	Rumunia
	Szwecja
	Szwajcaria
	Słowacja
	Słowenia
	Hiszpania
	Czechy
	Węgry
	USA
	Cypr
	Japonia
	Cypr

Ethernet 10/100 Mb/s

Liczba interfejsów	1
Rodzaj przyłącza	Złącze wtykowe M12 (kodowanie D, żeńskie)
Informacja na temat rodzaju przyłącza	Autonegocjacja i autokrosowanie
Szybkość transmisji	10/100 MBit/s
Fizyka transmisji	Miedź
Zasięg transmisji	100 m (na każdy segment)

Wireless

FL BT EPA 2 - Moduł radiowy



1005869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005869>

Oznaczenie	Bluetooth
Rodzaj przyłącza anteny	(wewnętrznie)
Zakres częstotliwości	2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth)
Pasmo częstotliwości	2,4 GHz
Standard radiowy	Bluetooth 2.1 + EDR
Moc nadawania	maks. 10 dBm
Liczba interfejsów radiowych	1 Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0
Możliwe do przyłączenia moduły radiowe	1
obsługiwane profile	PAN (NAP, PANU) GATT (Central)

Wymiary

Szerokość	67,8 mm
Wysokość	92,7 mm
Głębokość	33,2 mm
Informacja dotycząca wymiarów	bez złącz M12

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 65 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 93 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	bez kondensacji

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Wyladowanie elektrostatyczne

Normy/przepisy	EN 61000-4-2
----------------	--------------

Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

Normy/przepisy	EN 61000-4-3
----------------	--------------

Szybkie stany przejściowe (burst)

Normy/przepisy	EN 61000-4-4
----------------	--------------

Obciążenie prądem uderowym (surge)

Normy/przepisy	EN 61000-4-5
----------------	--------------

Wpływ zaburzeń przewodzonych

Normy/przepisy	EN 61000-4-6
----------------	--------------

Emisja zakłóceń

Normy/przepisy	EN 55022
----------------	----------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
----------------	-------------------

FL BT EPA 2 - Moduł radiowy

1005869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005869>



Informacja montażowa	antena wewnętrzna
----------------------	-------------------

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005869>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 196811



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 196811



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 196811



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 196811

FL BT EPA 2 - Moduł radiowy

1005869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005869>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170101
ECLASS-12.0	19170101
ECLASS-13.0	19170101

ETIM

ETIM 8.0	EC000515
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FL BT EPA 2 - Moduł radiowy

1005869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005869>



Akcesoria

FL EPA RMS - Adapter szyny nośnej

2701133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701133>

Zestaw do montażu produktów serii EPA na szynie nośnej



FL EPA WMS - Adapter montażowy

2701134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701134>

Zestaw do montażu urządzeń typu EPA na ścianie lub maszcie wraz z obejmami masztu o średnicy 25 - 85 mm, ruchomy w dwóch osiach celem optymalnego pozycjonowania, stal nierdzewna



FL BT EPA 2 - Moduł radiowy

1005869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005869>



VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45

1656725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656725>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, Ethernet

SAC-4P-M12MSD/ 2,0-931 - Kabel systemowy magistrali

1569391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1569391>



Kabel systemowy magistrali, Ethernet CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: D, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m

FL BT EPA 2 - Moduł radiowy

1005869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005869>



SAC-4P-M12MSD/ 5,0-931 - Kabel systemowy magistrali

1569401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1569401>



Kabel systemowy magistrali, Ethernet CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: D, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m

NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy

1407360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407360>



Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: D / IP67, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 1 m

FL BT EPA 2 - Moduł radiowy

1005869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005869>



NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy

1407361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407361>



Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: D / IP67, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 2 m

NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy

1407362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407362>



Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: D / IP67, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 5 m

FL BT EPA 2 - Moduł radiowy

1005869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005869>



SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1533576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1533576>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg. bezhalogenowy, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 2 m

SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1668111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668111>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 3 m

SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1668124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668124>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m

SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1683002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1683002>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m