

CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Automat do zdejmowania izolacji i zaciskania tulejek, napięcie zasilające 120-230 V, elektropneumatyczny, do luźnych tulejek z kołnierzem izolującym, 4mm², 6mm² i 10mm², bez zestawu do przezbrajania

Korzyści

- W jednym cyklu roboczym nastąpi zdjęcie izolacji z przewodu i zaciśnięcie końcówki tulejkowej
- Licznik
- Siły wyciągania odpowiadają wymaganiom klasy IEC/EN 60999 i IEC/EN 60947.
- Automat do usuwania izolacji i zaciskania końcówek obsługuje luźne końcówki rurkowe z kołnierzem izolacyjnym zgodnie z normą DIN 46228-4
- Szybka zmiana przekroju bez dokonywania dodatkowych ustawień
- Możliwa jest obsługa do 1200 przewodów na godzinę
- Przeznaczony do obróbki masowej
- Mocna konstrukcja

Dane handlowe

Numer artykułu	1212456
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3232
Klucz produktu	BH3232
Strona katalogu	Strona 517 (C-3-2019)
GTIN	4046356526883
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	29 500 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	28 500 g
Numer taryfy celnej	84798100
Kraj pochodzenia	DE

CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Automat do zaciskania końcówek
Zaprasowanie	trapezowe
Długość wsunięcia minimalna	40 mm
zużycie powietrza na 1 zaprasowanie	1,2 l
zakres ciśnienia	5 bar ... 6 bar

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	60 Hz
Pobór mocy	70 W

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	4 mm ² ... 10 mm ²
-----------------------------	--

Wymiary

Szerokość	250 mm
Wysokość	412 mm
Długość	550 mm

Normy i przepisy

Badania	DIN 46228-4: 1990-09
---------	----------------------

CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	17130101
ECLASS-12.0	17130101
ECLASS-13.0	17130101

ETIM

ETIM 8.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna

1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

Akcesoria

CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - Zestaw do przezbrajania

1212458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212458>



Zestaw wyposażenia do CF 1000-10, do tulejek izolowanych wg DIN 46228-4: 1990-09, zakres przekrojów: 4 mm², długość odizolowania: 10–12 mm

CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - Zestaw do przezbrajania

1212459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212459>



Zestaw wyposażenia do CF 1000-10, do tulejek izolowanych wg DIN 46228-4: 1990-09, zakres przekrojów: 6 mm², długość odizolowania: 12 mm

CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

CF 1000-10-TOOLKIT 10/12 - Zestaw do przezbrajania

1212460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212460>



Zestaw wyposażenia do CF 1000-10, do tulejek izolowanych wg DIN 46228-4: 1990-09, zakres przekrojów: 10 mm², długość odizolowania: 12 mm

CF 1000-COVER - Pokrywa obudowy

1208306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208306>



Pokrywa ochronna, do CF 1000

CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

CF 1000 SORT4,0 - akcesoria narzędzi i automatów

1206887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206887>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-1,5 i CF 1000-10, misa transportowa do tulejek 2,5 mm² i 4,0 mm²



CF 1000 VEP4,0 - akcesoria narzędzi i automatów

1206942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206942>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000 i CF 1000-10, pojedyncza płyta do 4,0 mm²



CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

CF 1000 HWB4,0 - Zapasowa prowadnica tulej.

1206968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206968>



Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000 i CF 1000-10, blok zmiany tulejek do 2,5 ... 4,0 mm²

CF 1000 HA4,0 - Zamienny ustawnik

1207048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207048>



Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-1,5 do numeru seryjnego 160591 i CF 1000-10, uchwyt tulei do 4,0 mm²

CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

CF 1000 LZT4,0 - akcesoria narzędzi i automatów

1207093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207093>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000 i CF 1000-10, lejek centrujący szczeliny do 4,0 mm²



CF 1000 SICHERUNG - Zapasowy bezpiecznik

1207190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207190>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000, bezpiecznik sieciowy, 20 x 5 mm, zwłoczny, 2 A, do 250 V



CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

CF 1000-10 SORT6,0 - akcesoria narzędzi i automatów

1212652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212652>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-10, misa transportowa do tulejek 6,0 mm².



CF 1000-10 SORT10 - akcesoria narzędzi i automatów

1212653

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212653>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-10, misa transportowa do tulejek 10,0 mm².



CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

CF 1000-10 VEP6,0 - akcesoria narzędzi i automatów

1212654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212654>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-10,
pojedyncza płyta do tulei 6,0 mm²




CF 1000-10 VEP10 - akcesoria narzędzi i automatów

1212655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212655>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-10,
pojedyncza płyta do tulei 10,0 mm²



CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

CF 1000-10 HWB6,0 - Zapasowa prowadnica tulej.

1212656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212656>



Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-10, blok zmiany tulejek do tulejek 6,0 mm².

CF 1000-10 HWB10 - Zapasowa prowadnica tulej.

1212658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212658>



Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-10, blok zmiany tulejek do tulejek 10,0 mm².

CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

CF 1000-10 LOC6,0 - Zamienny ustawnik

1212659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212659>



Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-10, uchwyt tulei do 6,0 mm².

CF 1000-10 LOC10 - Zamienny ustawnik

1212660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212660>



Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-10, uchwyt tulei do 10 mm².

CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

CF 1000-10 LZT6,0 - akcesoria narzędzi i automatów

1212661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212661>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-10,
lejek centrujący szczeliny do $6,0 \text{ mm}^2$,



CF 1000-10 LZT10 - akcesoria narzędzi i automatów

1212662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212662>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-10,
lejek centrujący szczeliny do $10,0 \text{ mm}^2$,



CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

CF 1000 EM4,0 - Nóż zapasowy

1212663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212663>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000 i CF 1000-10, nóż zamienny 4,0 mm², kształt V



CF 1000-10 EM6,0 - Nóż zapasowy

1212664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212664>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-10, nóż zamienny 6,0 mm², kształt V



CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

CF 1000-10 EM10 - Nóż zapasowy

1212665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212665>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-10,
nóż zamienny 10,0 mm², kształt V



CF 1000 PB 4-10 - Zapasowa matryca

1212668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212668>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek 1000 i CF
1000-10, szczęki zaciskowe do tulejek 4,0 mm² i długości 10 mm



CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

CF 1000-10 PB 4-12 - Zapasowa matryca

1212669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212669>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek 1000 i CF 1000-10, szczęki zaciskowe do tulejek 4,0 mm² i długości 12 mm



CF 1000-10 PB 6-12 - Zapasowa matryca

1212670

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212670>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-10, szczęki zaciskowe do tulejek 6,0 mm² i długości 12 mm



CF 1000-10 - Zaciskarka, elektropneumatyczna



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212456>

CF 1000-10 PB 10-12 - Zapasowa matryca

1212671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212671>

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-10, szczęki zaciskowe do tulejek 10,0 mm² i długości 12 mm



FUSE SB 2.0A/250V - Zapasowy bezpiecznik

1212685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212685>



Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000-1,5 i CF 1000-10, bezpiecznik sieciowy, 20×5 mm, zwłoczny, 2 A, do 250 V

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl