

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podstawa przekaźnika PR1..., dla miniaturowego przekaźnika mocy lub miniaturowego przekaźnika przełączającego z 1 lub 2 zestykami przełącznymi lub przekaźnika półprzewodnikowego o podobnej budowie, wykonanie 2/2-poziomowe, przyłącza śrubowe, możliwość wtykowego przyłączania modułów wejść i przeciwzakłóceńowych

Korzyści

- Gniazda rodziny przekaźników do wyposażenia w 1 lub 2 przekaźniki przełączne lub przekaźniki półprzewodnikowe
- Przytrzymujący przekaźnik pałąk z polem opisowym i funkcją wyrzutu
- Wtykowe moduły wejściowe / moduł tłumika zakłóceń

Dane handlowe

Numer artykułu	2833518
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6312
Klucz produktu	CK6312
Strona katalogu	Strona 378 (C-7-2015)
GTIN	4017918933760
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	43,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	40,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	300 V AC/DC
Prąd znamionowy I_N	12 A

Dane przyłączeniowe

Strona wejścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 przewody o takim samym przekroju)
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 przewody o takim samym przekroju)
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14 26 ... 14 (2 przewody o takim samym przekroju)

Strona wyjścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 przewody o takim samym przekroju)
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 przewody o takim samym przekroju)
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14 26 ... 14 (2 przewody o takim samym przekroju)

Wymiary

Szerokość	16 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość Obejma blokująca	63 mm (EL1-P16) 71 mm (EL1-P25)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

Konieczne akcesoria

REL-MR- 12DC/21HC - Przekąźnik osobny

2961309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961309>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 12 V DC

REL-MR- 24DC/21HC - Przekąźnik osobny

2961312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961312>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2833518


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>



REL-MR- 48DC/21HC - Przekaznik osobny

2834821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834821>




Miniaturowy wtykowy przekaznik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 48 V DC

REL-MR- 60DC/21HC - Przekaznik osobny

2961325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961325>



Wtykowy miniaturowy przekaznik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestaw przełączny, 60 V DC

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

REL-MR-110DC/21HC - Przekaznik osobny

2961338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961338>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 110 V DC

REL-MR- 24AC/21HC - Przekaznik osobny

2961406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961406>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

REL-MR-120AC/21HC - Przełącznik osobny

2961419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961419>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 120 V AC

REL-MR-230AC/21HC - Przełącznik osobny

2961422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961422>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2833518


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>



REL-MR- 12DC/21HC AU - Przełącznik osobny

2961532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961532>




Wtykowy miniaturowy przełącznik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 12 V DC

REL-MR- 24DC/21HC AU - Przełącznik osobny

2961545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961545>



Miniaturowy wtykowy przełącznik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

REL-MR-110DC/21HC AU - Przekaznik osobny

2961561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961561>



Miniaturowy wtykowy przekaznik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 110 V DC

REL-MR- 24AC/21HC AU - Przekaznik osobny

2961503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961503>



Miniaturowy wtykowy przekaznik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

REL-MR-120AC/21HC AU - Przekaznik osobny

2961516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961516>



Miniaturowy wtykowy przekaznik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 120 V AC

REL-MR-230AC/21HC AU - Przekaznik osobny

2961529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961529>



Miniaturowy wtykowy przekaznik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

REL-MR- 12DC/21-21 - Przekąźnik osobny

2961257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961257>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 12 V DC

REL-MR- 24DC/21-21 - Przekąźnik osobny

2961192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961192>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2833518


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>



REL-MR- 48DC/21-21 - Przekąźnik osobny

2834834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834834>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 48 V DC

REL-MR- 60DC/21-21 - Przekąźnik osobny

2961273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961273>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 60 V DC

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2833518


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>



REL-MR-110DC/21-21 - Przekaznik osobny

2961202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961202>




Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 110 V DC

REL-MR- 24AC/21-21 - Przekaznik osobny

2961435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961435>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

REL-MR-120AC/21-21 - Przekaznik osobny

2961448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961448>




Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 120 V AC

REL-MR-230AC/21-21 - Przekaznik osobny

2961451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961451>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 230 V AC

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

REL-MR- 12DC/21-21AU - Przekaznik osobny

2961299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961299>




Wtykowy miniaturowy przekaznik mocy, ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 12 V DC

REL-MR- 24DC/21-21AU - Przekaznik osobny

2961215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961215>



Wtykowy miniaturowy przekaznik mocy, ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

REL-MR- 48DC/21-21AU - Przekaznik osobny

2834847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834847>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 48 V DC

REL-MR- 60DC/21-21AU - Przekaznik osobny

2961286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961286>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 60 V DC

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

REL-MR-110DC/21-21AU - Przekaznik osobny

2961228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961228>




Wtykowy miniaturowy przekaznik mocy, ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 110 V DC

REL-MR- 24AC/21-21AU - Przekaznik osobny

2961464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961464>



Miniaturowy wtykowy przekaznik mocy, ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V AC

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

REL-MR-120AC/21-21AU - Przekąźnik osobny

2961477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961477>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 120 V AC

REL-MR-230AC/21-21AU - Przekąźnik osobny

2961480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961480>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 230 V AC

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

REL-MR- 24DC/1IC - Przekaznik osobny

2961341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961341>



Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy do wysokich prądów załączania do 130 A Peak, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC

Akcesoria

LDP- 12- 24DC - Moduł wtykowy

2833657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833657>



Moduł wtykowy, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 ... 24 V DC $\pm 20\%$

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

LDP- 48- 60DC - Moduł wtykowy

2833660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833660>



Moduł wtykowy, do montażu na PR1 i PR2, z diodą bocznikującą i diodą LED
żółtą, polaryzacja: **A1+**, **A2-**, napięcie wejściowe: 48 ... 60 V DC $\pm 20\%$

LDP-110DC - Moduł wtykowy

2833673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833673>



Moduł wtykowy, do montażu na PR1 i PR2, z diodą bocznikującą i diodą LED
żółtą, polaryzacja: **A1+**, **A2-**, napięcie wejściowe: 110 V DC $\pm 20\%$

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

LV- 12- 24UC - Moduł wtykowy

2833712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833712>



Moduł wtykowy, do montażu na PR1 i PR2, z warystorem i diodą LED żółtą, napięcie wejściowe: 12 - 24 V AC/DC $\pm$ 20%

LV-120-230AC/110DC - Moduł wtykowy

2833738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833738>



Moduł wtykowy, z warystorem i żółtą diodą LED, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/110 V DC $\pm$ 20 %

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>



V-120-230UC - Moduł wtykowy

2833880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833880>



Moduł wtykowy, z warystorem, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/DC ± 20 %

RC-120-230UC - Moduł wtykowy

2833767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833767>



Moduł wtykowy, z członem RC, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/DC ± 20 %

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>



MP 1 - Tabliczka oznaczeniowa

2833631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833631>

Tabliczka oznaczeniowa aparatu, powierzchnia opisowa 6 x 15 mm



EML (15X6)R YE - Etykiety

0819288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819288>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2500

PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2833518


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>

DB 50- 90 BU - Mostek z przewodu

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2821180>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: niebieski



DB 50- 90 BK - Mostek z przewodu

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820916>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: czarny



PR1-BSC2/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2833518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833518>



DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl