


RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo przekaźnikowe RIF-1..., do miniaturowych przekaźników mocy z 1 lub 2 zestykami przełącznymi lub przekaźników półprzewodnikowych o takiej samej konstrukcji, przyłącze śrubowe, możliwość wetknięcia modułów wejściowych / przeciwzakłóceńowych, do montażu na szynie NS 35/7,5

Dane handlowe

Numer artykułu	2900930
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6512
Klucz produktu	CK6512
Strona katalogu	Strona 289 (C-5-2019)
GTIN	4046356733137
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	50,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Mostek wtykowy FBS 2-6... dla strony wejściowej (A2) i mostek wtykowy FBS-2-8... dla strony wyjściowej (11/ 21)
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo przekaźnika
Rodzina produktów	RIFLINE complete

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC/DC
Prąd znamionowy I_N	maks. 15,5 A (W zależności od aplikacji i wyposażenia)
Układ ochronny	w zależności od wybranych modułów wejściowych/przeciwzakłóceń

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu drutowego (2 przewody o takim samym przekroju)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,5 mm ² ... 4 mm ² 0,5 mm ² ... 4 mm ² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego)
Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego)
Przekrój przewodu AWG	20 ... 10 (druć) 20 ... 12 (giętki)
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Wymiary

Szerokość	16 mm
Wysokość	89 mm
Głębokość Obejma blokująca	75 mm (z obejmą blokującą)

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V2 (Obudowa)
-------------------------	--------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (W zależności od aplikacji i wyposażenia)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Dopuszczenia

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



CSA

ID dopuszczenia: 76787



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 113228



EAC

ID dopuszczenia: RU D-DE.B*00573/18



DNV GL

ID dopuszczenia: TAA000018V

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

Konieczne akcesoria

REL-MR- 12DC/21HC - Przełącznik osobny

2961309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961309>



Wtykowy miniaturowy przełącznik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 12 V DC

REL-MR- 24DC/21HC - Przełącznik osobny

2961312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961312>



Wtykowy miniaturowy przełącznik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

REL-MR- 48DC/21HC - Przekąźnik osobny

2834821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834821>




Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 48 V DC

REL-MR- 60DC/21HC - Przekąźnik osobny

2961325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961325>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy z zestawem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestaw przełączny, 60 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



REL-MR-110DC/21HC - Przekaznik osobny

2961338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961338>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 110 V DC

REL-MR- 24AC/21HC - Przekaznik osobny

2961406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961406>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

REL-MR-120AC/21HC - Przełącznik osobny

2961419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961419>



Wtykowy miniaturowy przełącznik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 120 V AC

REL-MR-230AC/21HC - Przełącznik osobny

2961422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961422>



Wtykowy miniaturowy przełącznik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

REL-MR- 12DC/21HC AU - Przełącznik osobny

2961532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961532>




Wtykowy miniaturowy przełącznik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 12 V DC

REL-MR- 24DC/21HC AU - Przełącznik osobny

2961545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961545>



Miniaturowy wtykowy przełącznik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



REL-MR-110DC/21HC AU - Przekaznik osobny

2961561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961561>



Miniaturowy wtykowy przekaznik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 110 V DC

REL-MR- 24AC/21HC AU - Przekaznik osobny

2961503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961503>



Miniaturowy wtykowy przekaznik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



REL-MR-120AC/21HC AU - Przekaznik osobny

2961516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961516>



Miniaturowy wtykowy przekaznik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 120 V AC

REL-MR-230AC/21HC AU - Przekaznik osobny

2961529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961529>



Miniaturowy wtykowy przekaznik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



REL-MR- 12DC/21-21 - Przekąźnik osobny

2961257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961257>




Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 12 V DC

REL-MR- 24DC/21-21 - Przekąźnik osobny

2961192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961192>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



REL-MR- 48DC/21-21 - Przekąźnik osobny

2834834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834834>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 48 V DC

REL-MR- 60DC/21-21 - Przekąźnik osobny

2961273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961273>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 60 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

REL-MR-110DC/21-21 - Przekaznik osobny

2961202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961202>




Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 110 V DC

REL-MR- 24AC/21-21 - Przekaznik osobny

2961435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961435>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



REL-MR-120AC/21-21 - Przekaznik osobny

2961448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961448>




Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 120 V AC

REL-MR-230AC/21-21 - Przekaznik osobny

2961451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961451>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



REL-MR- 12DC/21-21AU - Przekaznik osobny

2961299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961299>




Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, ze złożonym zestym wielowarstwowym, 2 zestym przełącznym, napięcie wejściowe 12 V DC

REL-MR- 24DC/21-21AU - Przekaznik osobny

2961215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961215>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, ze złożonym zestym wielowarstwowym, 2 zestym przełącznym, napięcie wejściowe 24 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

REL-MR- 48DC/21-21AU - Przekaznik osobny

2834847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2834847>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 48 V DC

REL-MR- 60DC/21-21AU - Przekaznik osobny

2961286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961286>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 60 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

REL-MR-110DC/21-21AU - Przekaznik osobny

2961228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961228>




Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 110 V DC

REL-MR- 24AC/21-21AU - Przekaznik osobny

2961464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961464>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

REL-MR-120AC/21-21AU - Przekąźnik osobny

2961477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961477>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 120 V AC

REL-MR-230AC/21-21AU - Przekąźnik osobny

2961480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961480>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



REL-MR- 24DC/21HC/MS - Przekaznik osobny

2987888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987888>



Wtykowy przekaznik miniaturowy, ze stykiem mocy, 1 stykami przełącznymi, z przyciskiem testu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, LED stanu, diodą gaszącą, polaryzacją A1+, A2, napięciem wejściowym 24 V AC

REL-MR- 24AC/21HC/MS - Przekaznik osobny

2987891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987891>



Wtykowy przekaznik miniaturowy, ze stykiem mocy, 1 stykami przełącznymi, z przyciskiem testu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, LED stanu, napięciem wejściowym 24 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



REL-MR-120AC/21HC/MS - Przekąźnik osobny

2987901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987901>



Wtykowy przekaźnik miniaturowy, ze stykiem mocy, 1 stykami przełącznymi, z przyciskiem testu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, LED stanu, napięciem wejściowym 120 V AC

REL-MR-230AC/21HC/MS - Przekąźnik osobny

2987914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987914>



Wtykowy przekaźnik miniaturowy, ze stykiem mocy, 1 stykami przełącznymi, z przyciskiem testu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, LED stanu, napięciem wejściowym 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - Przekaznik osobny

2987927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987927>



Wtykowy przekaznik miniaturowy, ze stykiem wielopozycyjnym i dodatkową warstwą złota, 1 styki przełączne, z przyciskiem testu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, diodą stanu LED, dioda gasząca, polaryzacja A1+, A2-, napięcie wejściowe 24 V DC

REL-MR-230AC/21HC AU/MS - Przekaznik osobny

2987930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987930>



Wtykowy przekaznik miniaturowy, ze stykiem wielopozycyjnym i dodatkową warstwą złota, 1 zestaw przełączny, z przyciskiem testu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, diodą stanu LED, napięciem wejściowym 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



REL-MR- 24DC/21-21/MS - Przekaznik osobny

2987943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987943>



Wtykowy przekaznik miniaturowy, ze stykiem mocy, 2 stykami przełącznymi, z przyciskiem testu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, LED stanu, diodą gaszącą, polaryzacją A1+, A2, napięciem wejściowym 24 V AC

REL-MR- 24AC/21-21/MS - Przekaznik osobny

2987956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987956>



Wtykowy przekaznik miniaturowy, ze stykiem mocy, 2 stykami przełącznymi, z przyciskiem testu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, LED stanu, napięciem wejściowym 24 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



REL-MR-120AC/21-21/MS - Przekąźnik osobny

2987969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987969>



Wtykowy przekaźnik miniaturowy, ze stykiem mocy, 2 stykami przełącznymi, z przyciskiem testu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, LED stanu, napięciem cewki 120 V AC

REL-MR-230AC/21-21/MS - Przekąźnik osobny

2987972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987972>



Wtykowy przekaźnik miniaturowy, ze stykiem mocy, 2 stykami przełącznymi, z przyciskiem testu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, LED stanu, napięciem cewki 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Przekaznik osobny

2987985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987985>



Wtykowy przekaźnik miniaturowy, ze stykiem wielopozycyjnym i dodatkową warstwą złota, 2 styki przełączne, z przyciskiem testu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, diodą stanu LED, diodą gaszącą, polaryzacja A1+, A2-, napięcie wejściowe 24 V DC

REL-MR-230AC/21-21AU/MS - Przekaznik osobny

2987998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987998>



Wtykowy przekaźnik miniaturowy, ze stykiem wielopozycyjnym i dodatkową warstwą złota, 2 styki przełączne, z przyciskiem testu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, diodą stanu LED, napięciem cewki 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy

2982113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982113>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy mocy, 1 zestaw zwierny, wejście: 5 V DC, wyjście: 3-33 V DC/5 A

OPT-24DC/ 24DC/ 5 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy

2982100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982100>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy mocy, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/5 A

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

OPT-60DC/ 24DC/ 5 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy

2982126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982126>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy mocy, 1 zestaw zwierny, wejście: 60 V DC, wyjście: 3-33 V DC/5 A

OPT- 5DC/230AC/ 2 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy

2982168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982168>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy mocy, 1 zestaw zwierny, wejście: 5 V DC, wyjście: 24-253 V AC/2 A

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



OPT-24DC/230AC/ 2 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy

2982171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982171>



Miniatury wtykowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy mocy, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/2 A

Akcesoria

FBS 2-6 - Mostek wtykowy

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030336>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



FBS 2-6 BU - Mostek wtykany

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036932>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

FBS 2-6 GY - Mostek wtykany

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032237>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



FBS 2-8 - Mostek wtykany

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

FBS 2-8 BU - Mostek wtykany

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032567>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

FBS 2-8 GY

7042 - Mostek wtykany

3032541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032541>



Mostek do rozdziału potencjałów

RIF-RH-1 - Obejma blokująca

2900953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900953>



Uchwyt przekaźnika, z funkcją wyrzutnika i mocowaniem dla materiałów oznaczeniowych, pasuje do gniazda przekaźnika RIF-1, do miniaturowych przekaźników mocy i przekaźników półprzewodnikowych o wysokości 16 mm

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

RIF-RH-1-H - Obejma blokująca

2904468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904468>



Uchwyt przekaźnika, z funkcją wyrzutnika i mocowaniem dla materiałów oznaczeniowych, pasuje do gniazda przekaźnika RIF-1, do miniaturowych przekaźników mocy i przekaźników półprzewodnikowych o wysokości 25 mm

RIF-RHM-1 - Obejma blokująca

2905986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905986>



Pałak przytrzymujący przekaźnik, z drutu, pasujący do gniazd przekaźników RIF-1, do miniaturowych przekaźników mocowych o wysokości 16 mm oraz przekaźników półprzewodnikowych

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



RIF-RHM-1-H - Obejma blokująca

2905985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905985>



Pałak przytrzymujący przekaźnik, z drutu, pasujący do gniazd przekaźników RIF-1, do miniaturowych przekaźników mocowych o wysokości 25 mm

STP 5-2 - Uchwyty tabliczek

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800967>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w dwupoziomowej złączce z klatkowym zaciskiem sprężynowym STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 5 x 10,5 mm

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

RIF-LDP-12-24 DC - Moduł wtykowy

2900939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900939>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 V DC... 24 V DC ±30 %

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

RIF-LDP-48-60 DC - Moduł wtykowy

2900940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900940>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z diodą gaszącą i żółtą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe 48 V DC ... 60 V DC $\pm 20\%$

RIF-LDP-110 DC - Moduł wtykowy

2900941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900941>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z diodą gaszącą i żółtą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 110 V DC $\pm 20\%$

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

RIF-LV-12-24 UC - Moduł wtykowy

2900942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900942>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem i żółtą LED, napięcie wejściowe: 12 V AC ... 24 V AC / DC ± 20 %

RIF-LV-48-60 UC - Moduł wtykowy

2900943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900943>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem i żółtą LED, napięcie wejściowe: 48 V AC ... 60 V AC / DC ± 20 %

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Moduł wtykowy

2900944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900944>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem i żółtą LED, napięcie wejściowe: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ± 20 %

RIF-V-12-24 UC - Moduł wtykowy

2900945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900945>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem, napięcie wejściowe: 12 V AC ... 24 V AC / DC ± 20 %

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

RIF-V-48-60 UC - Moduł wtykowy

2900947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900947>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem,
napięcie wejściowe: 48 V AC ... 60 V AC / DC ± 20 %

RIF-V-120-230 UC - Moduł wtykowy

2900948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900948>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem,
napięcie wejściowe: 120 V AC ... 230 V AC / DC ± 20 %

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



RIF-RC-12-24 UC - Moduł wtykowy

2900949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900949>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z członem RC,
napięcie wejściowe: 12 V AC ... 24 V AC / DC ± 20 %

RIF-RC-48-60 UC - Moduł wtykowy

2900950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900950>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z członem RC,
napięcie wejściowe: 48 V AC ... 60 V AC / DC ± 20 %

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>

RIF-RC-120-230 UC - Moduł wtykowy

2900951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900951>



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z członem RC, napięcie wejściowe: 120 V AC ... 230 V AC / DC ± 20 %

RIF-T3-24UC - Moduł czasowy

2902647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902647>



Moduł wtykowy do rozszerzenia modułu przekaźnikowego o człon przekaźnika czasowego, 3 funkcje czasowe, 4 zakresy czasowe, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, napięcie wejściowe: 12 V DC ... 24 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przełącznikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



RIF-1-BSC/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900930>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl