




Zestaw wtyczek do zarobienia do kontrolerów mobilnych

R360/Basic/Contact Set


①

0,5...1,5 mm²



②

0,5...1,5 mm²1,0...2,5 mm²



③

1,0...2,5 mm²

④

0,5...1,5 mm²2,0...3,0 mm²

⑤

M6 (10 mm²)M8 (10 mm²)

- 1 gniazda spade 2,8 x 0,8 mm
- 2 gniazda spade 6,3 x 0,8 mm
- 3 gniazda spade 6,3 x 0,8 mm w pełni izolowany
- 4 Styki do bezpieczników samochodowych
- 5 złącza oczkowe

Aplikacja

Wykonanie

dla BasicRelay, wykorzystując wszystkie połączenia z BasicRelay CR0421

Dane mechaniczne

Waga

[g]

85,5

Wymiary

[mm]

134,5 x 50,6 x 210

Akcesoria

Komponenty

końcówki
żeńskie
do styków
przełącznikowych

:

10

2,8 x 0,8 mm
(0,5...1,0 mm²)

DIN 46340

końcówki
żeńskie

:

20

6,3 x 0,8 mm
(0,5...1,0 mm²)

DIN 46340



Zestaw wtyczek do zarobienia do kontrolerów mobilnych

R360/Basic/Contact Set

do styków przełącznikowych					
końcówki żeńskie do styków przełącznikowych	:	20	6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²)		DIN 46340
końcówki żeńskie z ostrzami do rozdzielaczy mocy	:		20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²)	w pełni izolowany	DIN 46245
Styki do bezpieczników samochodowych	:	6	0,5...1,5 mm ²		
Styki do bezpieczników samochodowych	:	4	2,0...3,0 mm ²		
zaciski pierścieniowe do zasilania	:	1	M6 (10 mm ²)		DIN 46234
zaciski pierścieniowe do zasilania	:	1	M8 (10 mm ²)		DIN 46234
Nakrętki	:	1	M6	ocynkowana	ISO 4032
Nakrętki	:	1	M8	ocynkowana	ISO 4032

Połączenie elektryczne

zaciski: