



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DD2503; Artikel_lieferbar_bis_31_03_2014

No scale drawing available



Aplikacja

Aplikacja

system przetwarzania impulsów z mikroprocesorem dla oceny częstotliwości; prędkość obrotowa; prędkość; impulsy i cykle maszynowe

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	< 230
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Tolerancja napięcia znamionowego	[%]	10
Tolerancja napięcia znamionowego 2	[%]	10
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	50...60
Moc pobierana	[W]	3

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść

Liczba wyjść analogowych: 1; Liczba wyjść przekaźnikowych: 2

Wyjścia

Liczba wyjść przekaźnikowych	2
Obciążalność styku	8 A (1250 VA / 250 V AC)
Liczba wyjść analogowych	1
Analogowe wyjście prądowe	[mA] 4...20
Maks. obciążenie	[Ω] 500

Strefa działania

Regulowany zasięg działania

nie



MONITOR

MONITOR/FR-1 /230VAC

Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień Hz	[Hz]	0,1...1000
Zakres ustawień	[Imp/min]	1...60000
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-25...80
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	75
Ochrona		IP 50
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61010	: 2001
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-3	: 2007
	EN 61000-6-2	: 2005
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,365
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Materiał		sztuczne tworzywo
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor zielony
		wyświetlacz LCD
Uwagi		
Uwagi		przebiecie kategorii II; stopień zanieczyszczenia 2
Uwagi		Artykuł niedostępny



MONITOR

MONITOR/FR-1 /230VAC

Połączenie elektryczne

terminale dwukomorowe: 2 x ...2,5 mm²

1	DC napiecie zasilania (L-)
2	DC napiecie zasilania (L+)
3	Zasilanie wyjścia tranzystorowe (L+)
4	sygnał czujnika pnp
5	DC Zasilanie czujnika (L+)
6	DC Zasilanie czujnika (L-)
7	AC napiecie zasilania
8	AC napiecie zasilania
9	nieużywany
10	sygnał czujnika npn
11	nieużywany
12	nieużywany
13	przełącznik 1 zaciśk wspólny
14	przełącznik 1 normalnie otwarte
15	przełącznik 1 normalnie zamknięte
16	wyjście tranzystorowe 1 pnp
17	Reset 1 pnp
18	Reset 2 pnp
19	przełącznik 2 zaciśk wspólny
20	przełącznik 2 normalnie otwarte
21	przełącznik 2 normalnie zamknięte
22	wyjście analogowe (+)
23	wyjście analogowe (-)
24	wyjście tranzystorowe 2 pnp

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DD2503; Artikel_lieferbar_bis_31_03_2014