

Smart SWITCH II

Automatyczne włączanie w oparciu o detekcję ruchu i poziom światła



Opis produktu

- _ Czujnik obecności do montażu w oprawie oświetleniowej
- _ Automatyczne włączanie i wyłączanie opraw oświetleniowych przez stateczniki elektroniczne
- _ Funkcja „Bright-Out”: oprawa nie jest włączana, jeżeli jasność jest wystarczająca
- _ Możliwa współpraca z 1 czujnikiem
- _ Niski profil obudowy (21 x 30 mm)
- _ Maksymalnie 2 ECG
- _ Czas opóźnienia i wartość światła dla funkcji „Bright-Out” ustawiane za pomocą 2 potencjometrów

Strona internetowa

<http://www.tridonic.com/28000871>



Informacje dotyczące zamówienia			
Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Cieężar jednostkowy
Smart SWITCH II	28000871	10 szt.	0,055 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Moc	7,5 VA
Wyjście, czuwanie	0,6 W
Temperatura otoczenia	0 ... +60 °C

Znak jakości



Wszystkie dane techniczne i charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

Szczegółowe dane techniczne

Typ	Wejścia		Wyjście, przekaźnik (L')		
	Maks. liczba czujników Smart SWITCH	Długość przewodu czujnika	L' (faza przełączana)	Maks. wyjście przełączania (np. LCA)	Maks. wyjście przełączania [W]
Smart SWITCH II	1	0,50 m (może być przedłużony maks. do 2 m)	220 – 240 V	2	500 W