



Dostępność

Produkt niedostępny od: 23 lipiec 2021

Koniec serwisu: 23 lipiec 2021

❗ Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Cewka stycznika
Skrócona nazwa urządzenia	LX1FG
Zgodność gamy	TeSys TeSys F LC1F stycznik
Zgodność produktu	LC1F185 LC1F225
Rodzaj napięcia sterującego	AC w 60 Hz
Napięcie sterujące [Uc]	115...120 V prąd przemienny (AC) 60 Hz
Średnie rezystancja	2,87 om w 20 °C
Indukcyjność obwodu zamkniętego	0,49 H
Czas pracy	20...35 ms closing 7...15 ms opening
Twałość mechaniczna	10 Mcycles
Maximum operating rate	2400 cyc/h 55 °C

Parametry uzupełniające

Technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego	Drop-out: 0.35...0.55 Uc 50/60 Hz (at 55 °C) Operational: 0.85...1.1 Uc 50/60 Hz (at 55 °C)
Pobór mocy przyciąganie w VA	970 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	66 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
Rozpraszanie ciepła	18...24 W w 60 Hz

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Masa produktu	0,55 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	552 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	16 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

LX1FG095 jest zastąpiony przez poniższy produkt. Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych



części zapasowe LX9FG127

Cewka do stycznika TeSys F 120/127VAC 40/400Hz niski pobór

Il. 1

Global group 1