



! Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt niedostępny od: 23 lipiec 2021

Koniec serwisu: 23 lipiec 2021

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Cewka stycznika
Skrócona nazwa urządzenia	LX1FG
Zgodność gamy	TeSys TeSys F LC1F stycznik
Zgodność produktu	LC1F185 LC1F225
Rodzaj napięcia sterującego	AC at 50 Hz
Napięcie sterujące [Uc]	110...115 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Średnie rezystancja	4,18 om w 20 °C
Indukcyjność obwodu zamkniętego	0,65 H
Czas pracy	20...35 ms closing 7...15 ms opening
Twałość mechaniczna	10 Mcycles
Maximum operating rate	2400 cyc/h 55 °C

Parametry uzupełniające

Technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego	Drop-out: 0.35...0.55 Uc 50/60 Hz (at 55 °C) Operational: 0.85...1.1 Uc 50/60 Hz (at 55 °C)
Pobór mocy przyciąganie w VA	805 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	55 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Rozpraszanie ciepła	18...24 W at 50 Hz

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Masa produktu	0,55 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	536 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	15,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

LX1FG110 jest zastąpiony przez poniższy produkt. Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych



części zapasowe LX9FG110

Cewka do stycznika TeSys F 100/115VAC 40/400Hz niski pobór

Il. 1

Global group 1