

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo przekaźnikowe ECOR-1..., do miniaturowych przekaźników mocy z 1 lub 2 zestykami przełącznymi, zaciski śrubowe, możliwość podłączenia modułów wejściowych/przeciwzakłóceńowych, do montażu na szynie NS 35/7,5

Dane handlowe

Numer artykułu	2907518
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6312
Klucz produktu	CK6312
GTIN	4055626214351
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	51,295 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	50,295 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo przekaźnika
Rodzina produktów	ESSENTIAL edition

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC/DC
Prąd znamionowy I_N	12 A

Dane przyłączeniowe

Strona wejścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)
Przekrój przewodu giętkiego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)

Strona wyjścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)
Przekrój przewodu giętkiego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)

Wymiary

Szerokość	15,7 mm
Wysokość	79,2 mm
Głębokość Obejma blokująca	69 mm (ECOR-RH-1L)
	78 mm (ECOR-RH-1H)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>



CSA

ID dopuszczenia: 255476



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 113228



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 113228



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.**08.B.01419

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907518


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

Konieczne akcesoria

REL-MR-BL- 12DC/21HC - Przekaznik osobny

1109537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109537>




Wtykany miniaturowy przekaznik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy do wysokich prądów długotrwałych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 12 V DC

REL-MR-BL- 48DC/21HC - Przekaznik osobny

1109538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109538>



Wtykany miniaturowy przekaznik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy do wysokich prądów długotrwałych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 48 V DC

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

REL-MR-BL-110DC/21HC - Przekaznik osobny

1109539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109539>




Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy do wysokich prądów długotrwałych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 110 V DC

REL-MR-BL- 24AC/21HC - Przekaznik osobny

1109540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109540>



Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy do wysokich prądów długotrwałych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

REL-MR-BL-115AC/21HC - Przekaznik osobny

1109542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109542>




Wtykany miniaturowy przekaznik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy do wysokich prądów długotrwałych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 115 V AC

REL-MR-BL- 12DC/21-21 - Przekaznik osobny

1109543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109543>



Wtykany miniaturowy przekaznik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 12 V DC

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

REL-MR-BL- 24DC/21-21 - Przekaznik osobny

2906286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906286>




Miniaturowy wtykowy przekaznik mocy w wersji podstawowej, ze stykiem prądowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

REL-MR-BL- 48DC/21-21 - Przekaznik osobny

1109544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109544>



Wtykany miniaturowy przekaznik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 48 V DC

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

REL-MR-BL-110DC/21-21 - Przekaznik osobny

1109545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109545>




Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 110 V DC

REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Przekaznik osobny

1109546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109546>



Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V AC

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe




2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

REL-MR-BL-115AC/21-21 - Przekaznik osobny

1109569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109569>




Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 115 V AC

REL-MR-BL-230AC/21-21 - Przekaznik osobny

2906287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906287>



Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, ze stykiem prądowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 230 V AC

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe


2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

REL-MR-BL- 24DC/21HC - Przekaznik osobny

2906285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906285>




Miniaturowy wtykowy przekaznik mocy w wersji podstawowej, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

REL-MR-BL-230AC/21HC - Przekaznik osobny

2906288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906288>



Wtykowy miniaturowy przekaznik mocy w wersji podstawowej, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - Przekaznik osobny

2908180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908180>



Wtykowy przekaznik miniaturowy z zestykiem mocy, 1 zestyk przełączny, przycisk testu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość: dwubiegunowy, napięcie wejściowe: 24 V DC

REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - Przekaznik osobny

2908181

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908181>



Wtykowy przekaznik miniaturowy z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk testu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość: dwubiegunowy, napięcie wejściowe: 24 V DC

Akcesoria

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907518


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

DB 50- 90 BU - Mostek z przewodu

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2821180>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: niebieski



DB 50- 90 BK - Mostek z przewodu

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820916>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: czarny



ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm², długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



ECOR-RH-1L - Obejma blokująca

2907524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907524>



Obejma blokująca, z funkcją wypychacza i zintegrowaną powierzchnią na oznacznik (7,5 x 15 mm), pasuje do gniazd przekaźnikowych ECOR-1, na przekaźniki miniaturowe i przekaźniki półprzewodnikowe o wysokości 16 mm

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

ECOR-RH-1H - Obejma blokująca

2907523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907523>



Obejma blokująca, z funkcją wypychacza i zintegrowaną powierzchnią na oznacznik (7,5 x 15 mm), pasuje do gniazd przekaźnikowych ECOR-1, na przekaźniki miniaturowe i przekaźniki półprzewodnikowe o wysokości 25 mm

LDP- 12- 24DC - Moduł wtykowy

2833657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833657>



Moduł wtykowy, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, biegunowość: **A1+**, **A2-**, napięcie wejściowe: 12 ... 24 V DC ± 20 %

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>

DP-12-220 DC - Moduł wtykowy

2907517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907517>



Moduł wtykany, z diodą gaszącą, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe:
12 V DC ... 220 V DC $\pm 20\%$

LV-120-230AC/110DC - Moduł wtykowy

2833738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833738>



Moduł wtykowy, z warystorem i żółtą diodą LED, napięcie wejściowe: 120 ... 230
V AC/110 V DC $\pm 20\%$

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>



V-120-230UC - Moduł wtykowy

2833880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833880>



Moduł wtykowy, z wariatorem, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/DC ± 20 %

RC-120-230UC - Moduł wtykowy

2833767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833767>



Moduł wtykowy, z członem RC, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/DC ± 20 %

ECOR-1-BSC3/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907518>




MP 1 - Tabliczka oznaczeniowa

2833631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833631>

Tabliczka oznaczeniowa aparatu, powierzchnia opisowa 6 x 15 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl