

UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Zasobnik energii



1274117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274117>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zasobnik energii, VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Opis produktu

Ciągle monitorowanie i inteligentne zarządzanie zapewnia stałą komunikacja z QUINT UPS. Funkcja automatycznego wykrywania zasobnika energii i możliwość wymiany podczas pracy bez użycia narzędzi zapewniają szybką instalację. Zasobniki energii do QUINT UPS z technologią IQ Technology są naładowane fabrycznie do pełna.

Korzyści

- Maksymalne czasy podtrzymania
- Zasobnik energii kwasowo-ołowiowy w technologii AGM (Absorbent Glass Mat)

Dane handlowe

Numer artykułu	1274117
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUEV3
Klucz produktu	CMUEV3
GTIN	4063151466619
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4 048 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4 g
Numer taryfy celnej	85072080
Kraj pochodzenia	CN

UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Zasobnik energii



1274117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274117>

Dane techniczne

Zasobnik energii

Wejście

Napięcie wejściowe	24 V DC (Bardzo niskie napięcie SELV)
pojemność znamionowa	4 Ah
Prąd ładowania	1,2 A

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC
Prąd wyjściowy	maks. 25 A
Bezpiecznik na wyjściu	1x 25 A
Czas podtrzymania	4,5 min. (20 A)
	3 min. (25 A)

Informacje ogólne

możliwość łączenia równoległego	tak
	maks. 5
możliwość łączenia szeregowego	nie
Typ baterii	BB Battery HR4.2-12FR
Technologia akumulatora	VRLA-AGM
IQ-Technology	tak
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator)	6 miesiące (0 °C ... 20 °C)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator) - zakres	3 miesiące ... 6 miesiące (20 °C ... 30 °C)
	1 miesiąc ... 3 miesiące (30 °C ... 40 °C)
żywołność modułu akumulatorowego (Eurobat)	6 (20 °C)
medium magazynujące	VRLA-AGM
Oznaczenie rozmiaru	Blok
Baterie	tak
Nadaje się do szybkiego ładowania	tak
Czujnik temperatury	tak
utilizacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
drut	4 mm ² ... 6 mm ²
linka	4 mm ²
drut (AWG)	12 (Cu)
Długość odizolowania	8 mm
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm

UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Zasobnik energii



1274117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274117>

	5 lb _F -in. ... 7 lb _F -in.
Rodzaj gniazda i ła śruby	Nacięcie wzdłużne L

Właściwości produktu

Typ produktu	Akumulator
Rodzina produktów	Zasobnik energii
Zastosowanie	do QUINT4 DC-UPS, QUINT4 AC-UPS, QUINT-UPS oraz TRIO-UPS-2G
utyliczacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
Stopień zabrudzenia	2

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	85 mm
Wysokość	191 mm
Głębokość	110 mm

Wymiary montażowe

Odstęp montażu prawo/lewo	0 mm / 0 mm
Odstęp montażu góra/dół	50 mm / 50 mm

Montaż

Pozycja montażu	Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715
-----------------	-----------------------------------

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
Wersja obudowy	Blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (ładowanie)	0 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (wyładowanie)	-20 °C ... 50 °C
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 95 %
Udar	15g, 11 ms, w każdym kierunku w przestrzeni (wg IEC60068-2-27)
Drgania (praca)	5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (wg DNV / IEC 600068-2-6)

Dopuszczenia

UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Zasobnik energii



1274117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274117>

UL

Oznaczenie	UL/C-UL Listed UL 61010-1
------------	---------------------------

UL

Oznaczenie	UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
------------	---

Przemysł okrętowy

Oznaczenie	DNV
------------	-----

Przemysł okrętowy

Oznaczenie	ABS
------------	-----

Przemysł okrętowy

Oznaczenie	LR
------------	----

Przemysł okrętowy

Oznaczenie	BV
------------	----

Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	nie
---------------------------	-----

UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Zasobnik energii



1274117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274117>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274117>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*01.B.78948/21



cULus Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528



LR

ID dopuszczenia: LR22136091TA



BV

ID dopuszczenia: 41516/B0 BV



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DK-134807-A1-UL



cULus Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827

UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Zasobnik energii



1274117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274117>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403

ETIM

ETIM 8.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 8 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Zasobnik energii



1274117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274117>

Akcesoria

QUINT-ADAPTER/4 - Adapter montażowy

2866857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866857>

Adapter montażowy dla QUINT-BAT/24DC... na szynie nośnej 35mm



FUSE 25A/32V ATOF - Bezpiecznik

2908366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908366>

Bezpiecznik, prąd znamionowy: 25 A, długość: 19,1 mm, szerokość: 5 mm, wysokość: 18,8 mm



UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Zasobnik energii



1274117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274117>

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Bateria zamienna zasilacza UPS

1283116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1283116>



Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Wyłącznie do 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH od V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA i 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl