

ECOR-4-BSC2/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



1157947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157947>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Gniazdo przekaźnikowe ECOR-4, do przekaźnika mocy z 4 zestykami przełącznymi, przyłącze śrubowe z końcówką oczkową, do montażu na szynie NS 35/7,5



Dane handlowe

Numer artykułu	1157947
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6314
Klucz produktu	CK6314
GTIN	4063151163907
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	80,93 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	80,93 g
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Nie stosować do separacji obwodów SELV/PELV od innych obwodów, ponieważ brak jest gwarancji bezpiecznej separacji.
Informacje ogólne	Wyjścia nadają się do przełączania różnych przewodów fazowych przy odpowiednim wyjściu przełączającym (dotyczy wersji z transoptorem AC i przekaźnika elektromagnetycznego).
Informacje ogólne	Ochrona przeciwporażeniowa produktu musi być zapewniona (przy napięciu >25 V AC / >60 V DC) przez wykonawcę instalacji. Jest to urządzenie wbudowane bez ochrony przed dotykiem bezpośrednim.
Informacje ogólne	Sąsiadujące moduły w kierunku szyny nośnej należy zabezpieczyć co najmniej jedną izolacją podstawową. Jeśli warunki wymagają zwiększonej izolacji (izolacja wzmocniona), wówczas należy ją zapewnić odpowiednimi środkami (np. płytami separacyjnymi).
Informacje ogólne	Niewykorzystane przyłącza śrubowe należy dokręcić kluczem dynamometrycznym.

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo przekaźnika
Rodzina produktów	ESSENTIAL edition
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Izolacja	Izolacja podstawowa
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	≤ 230 V AC/DC
-----------------------------------	--------------------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu drutowego (2 przewody o takim samym przekroju)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (z końcówką rurkową)
Przekrój przewodu giętkiego	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (z końcówką rurkową)

ECOR-4-BSC2/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



1157947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157947>

przekroju)	
Moment dokręcania	1,2 Nm

Wymiary

Szerokość	44,1 mm
Wysokość	83,3 mm
Głębokość	30 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20 ()
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pelzające)

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

ECOR-4-BSC2/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



1157947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157947>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157947>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: File E 172140



UL Recognized

ID dopuszczenia: File E 172140



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.01419*

ECOR-4-BSC2/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



1157947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157947>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ECOR-4-BSC2/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



1157947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157947>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ECOR-4-BSC2/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



1157947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157947>

Konieczne akcesoria

REL-PR-BL- 24DC/4X21 - Przekąźnik osobny

1157980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157980>



Wtykowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, Przyłącze wtykowe, 4 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED zielona, Napięcie wejściowe: 24 V DC

REL-PR-BL-110DC/4X21 - Przekąźnik osobny

1157976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157976>



Wtykowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, Przyłącze wtykowe, 4 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED zielona, Napięcie wejściowe: 110 V DC

ECOR-4-BSC2/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



1157947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157947>

REL-PR-BL-125DC/4X21 - Przekaznik osobny

1157973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157973>



Wtykowy przekaznik mocy w wersji podstawowej. Przyłącze wtykowe, 4 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED zielona, Napięcie wejściowe: 125 V DC

REL-PR-BL-220DC/4X21 - Przekaznik osobny

1157968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157968>



Wtykowy przekaznik mocy w wersji podstawowej. Przyłącze wtykowe, 4 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED zielona, Napięcie wejściowe: 220 V DC

ECOR-4-BSC2/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



1157947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157947>

REL-PR-BL-24AC/4X21 - Przekaznik osobny

1157979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157979>



Wtykowy przekaznik mocy w wersji podstawowej. Przyłącze wtykowe, 4 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED zielona, Napięcie wejściowe: 24 V AC

REL-PR-BL-115AC/4X21 - Przekaznik osobny

1157971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157971>



Wtykowy przekaznik mocy w wersji podstawowej. Przyłącze wtykowe, 4 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED zielona, Napięcie wejściowe: 115 V AC

ECOR-4-BSC2/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



1157947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157947>

REL-PR-BL-230VAC/4X21 - Przekaźnik osobny

1157966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157966>



Wtykowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, Przyłącze wtykowe, 4 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED zielona, Napięcie wejściowe: 230 V AC

Akcesoria

ECOR-RHM-4 - Obejma blokująca

1289771

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1289771>



Obejma blokująca, druciana, pasuje do gniazda przekaźnikowego ECOR- 4 z przekaźnikiem mocy 36,5 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl