

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Pusta modułowa obudowa na akumulatory do zasilacza Easy UPS 3S Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet

E3SXR6

Podgląd

Prezentacja	Obudowa na akumulatory dla opcji o wydłużonym czasie podtrzymania, do użytku z zasilaczami UPS wyposażonymi w akumulatory wewnętrzne. Obudowa jest dostarczana bez akumulatorów, zatem należy je zakupić oddzielnie. W obudowie można zainstalować maksymalnie sześć rzędów akumulatorów (E3SBT4 lub E3SBTH4)." "Modular battery cabinet for extended runtime for UPSs with internal batteries. The cabinet is supplied without batteries, so batteries must be purchased separately. Up to six battery strings (E3SBT4 or E3SBTH4) can be installed in the cabinet.
-------------	--

Czas dostawy	Dostawa zwykle w ciągu 6 tygodni
--------------	----------------------------------

Parametry podstawowe

Rodzaj akumulatora	VRLA
Osprzęt dostarczany w dostawie	Wszystkie połączenia z sąsiednią instalacją z zasilaczami UPS Instrukcja montażu

Akumulatory i czas podtrzymania

Puste gniazda akumulatorowe	6
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Moc baterii w VAH	0 VAh

Parametry fizyczne

Wysokość	140 cm
Szerokość	50 cm
Głębokość	94,9 cm
Masa produktu	125 kg
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	162 cm
Szerokość opakowania 1	102 cm
Długość opakowania 1	65 cm
Waga opakowania 1	140 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki