

Opis produktu

HKF1-11K

HKF1-11K Auxiliary Contact



Ogólne informacje

Typ produktu	HKF1-11K
Kod zamówieniowy	1SAM201901R1201
Numer EAN	4013614523267
Opis katalogowy	HKF1-11K Auxiliary Contact
Opis	Auxiliary contacts HKF1-K with Push-in Spring terminals change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted on the front side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HKF1-K are available as normally open or normally closed contacts and provide easy and fast connection by tool-free wiring thanks to the innovative Push-in Spring technology.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100212C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC131120M6801

Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2CDC131130V0201

Wymiary

Szerokość netto	45 mm
Wysokość netto	12.5 mm
Głębokość / długość netto	27.5 mm
Masa netto	0.016 kg

Dane techniczne

Typ zacisku	Push-in Spring Terminals
Znamionowe napięcie pracy	250 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _θ)	(24 V) 3 A (120 V) 3 A (240 V) 1.5 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _θ)	(24 V) 1 A (125 V) 0.27 A (250 V) 0.11 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy DC Obwód pomocniczy 50 Hz Obwód pomocniczy 60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	250 V
Stopień ochrony	IP20
Trwałość elektryczna	100000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	100000 cycle
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Elastyczny 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ² Sztywny 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ²
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 10 mm
Rekomendowany śrubokręt	M3
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość styków pomocniczych NC	1
Normy	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 UL 60947-1 UL 60947-5-1
Nazwa produktu	Auxiliary Contact
Do użytku z	MS116 MS132 MO132 MS165 MO165
Do użytku z grupą produktową	Manual Motor Starter

Grupa akcesoriów

Electrical

Rodzaje akcesoriów

Auxiliary Contact

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 250 V AC
Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Sztywny 1/2x 20-14 AWG Skřętka 1/2x 20-14 AWG
Ocena styku UL/CSA	B300 R300

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Deklaracja REACH	1SAA963005-4502
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Dane RoHS	1SAA963006-4502
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	1SAA963001-0101
Certyfikat CB	1SAA963003-2002
Certyfikat CQC	CQC2017010304032779
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001251
Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3410
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3410
Certyfikat RINA	1SAA963002-0802

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	148 mm
Długość opakowania (poziom 1)	36 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	50 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.195 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614523274
Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	280 mm
Długość opakowania (poziom 2)	395 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Waga opakowania brutto (poziom 2)	9.76 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614523281
Jednostka opakowania (poziom 2)	500 sztuka

Klasyfikacje		
Kod klasyfikacji		Q
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block	
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block	
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block	
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block	
eClass	V11.0 : 27371302	
UNSPSC	39121522	
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block	
E-Numer (Finlandia)	3707822	
E-Numer (Szwecja)	3110464	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

