Opis produktu

# OS63GD02P

# OS63GD02P SWITCH FUSE

## Ogólne informacje

| | |
|---|---|
| Typ produktu | OS63GD02P |
| Kod zamówieniowy | 1SCA116715R1001 |
| Numer EAN | 6417019488028 |
| Opis katalogowy | OS63GD02P SWITCH FUSE |
| Opis | Switch Fuses,Front Operated,2-pole,02 (Left Side),DIN,000,Handle and shaft included, |

## Circular Value

| | |
|---|---|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC311195D0201 |
| Deklaracja REACH | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS | 1SCC011020D0201 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC011025D0201 |

## Eco Transparency

| | |
|---|---|
| Deklaracja środowiskowa | 1SCC311195D0201 |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

produktu - EPD

## Charakterystyka zamówienia

| | |
|---|---|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 85365080 |
| Kraj pochodzenia | Finlandia (FI) |

## Najczęściej Pobierane

| | |
|---|---|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC311013C0201 |
| Instrukcje i podręczniki | 1SCC311036M0212 |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC311195D0201 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szeroość netto | 88 mm |
| Wysokość netto | 112 mm |
| Głębokość / długość netto | 121 mm |
| Masa netto | 0.915 kg<br>2.02 lb |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Znamionowy prąd pracy AC-21A ($I_e$) | (500 V) 63 A<br>(690 V) 63 A |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ($I_e$) | (500 V) 63 A<br>(690 V) 63 A |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ($I_e$) | (500 V) 63 A<br>(690 V) 63 A |
| Moc znamionowa AC-23A ($P_e$) | (220 ... 240 V) 18.5 kW<br>(400 V) 30 kW<br>(415 V) 30 kW<br>(500 V) 37 kW<br>(690 V) 55 kW |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ($I_{th}$) | Θ = 40 °C 63 A |
| Konwencjonalny prąd cieplny ($I_{the}$) | Fully Enclosed 63 A |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ($U_{imp}$) | 12 kV |
| Znamionowe napięcie izolacji ($U_i$) | 1000 V |
| Znamionowe napięcie pracy | Obwód główny 690 V AC |
| Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywalny ($I_{cw}$) | for 1 s 2.5 kiloampere rms |
| Prąd znamionowy zwarciowy umowny ($I_{nc}$) | (690 V) 80 kA |
| Straty mocy | na biegun 7.5 W |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| | |
|---|---|
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Rodzaj rączki | Pistol handle and shaft included |
| Mechanizm rozłaczający | 02 (Left Side) |
| Położenie zacisków przyłączeniowych | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out |
| Rozmiar bezpiecznika | NH000 |
| Rodzaj przyłącza | Standard DIN |
| Rodzaj sterowania | Front Operated |
| Normy | IEC 60947-3 |
| Typ montażu | Base mounting |
| Liczba biegunów | 2 |
| Przekrój przewodu | 2.5 ... 25 mm² |
| Typ zacisku | Screw Terminals |
| Momenty dokrecajace | 3 N·m<br>4 N·m |
| Prąd znamionowy ($I_n$) | Obwód główny 63 A |

## Technical UL/CSA

| | |
|---|---|
| Momenty dokrecajace | 3 N·m<br>4 N·m |

## Normy środowiskowe

| | |
|---|---|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC011025D0201 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|---|---|
| Certyfikat CCC | CCC OS32-63G_ 2016.pdf |
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC311136D2703 |
| Certyfikat DNV GL | 1SCC311125D0203 |
| Deklaracja REACH | 1SCC011021D0201 |

## Informacje o pakowaniu

| | |
|---|---|
| Jednostkowe opakowanie | box 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 170 mm<br>6.7 in |
| Długość opakowania (poziom 1) | 190 mm<br>7.5 in |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 145 mm<br>5.7 in |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1 kg<br>2.2 lb |
| EAN opakowania (poziom 1) | 6417019488028 |

## Klasyfikacje

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| Kod klasyfikacji | Q |
|---|---|
| ETIM 7 | EC001040 - Fuse switch disconnector |
| ETIM 8 | EC001040 - Fuse switch disconnector |
| ETIM 9 | EC001040 - Fuse switch disconnector |
| eClass | V11.1 : 27371401 |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia