


Opis produktu

# XLP00-MNS adapter-EFM-3BC

## XLP00-MNS adapter-EFM-3BC Fuse Switch Disconnecter



### Ogólne informacje

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | XLP00-MNS adapter-EFM-3BC                                     |
| Kod zamówieniowy | 1SEP101890R0412                                               |
| Numer EAN        | 7025840023296                                                 |
| Opis katalogowy  | XLP00-MNS adapter-EFM-3BC Fuse Switch Disconnecter            |
| Opis             | XLP00,3-pole,160A, incl. MNS adapter, EFM and 3 Bridge Clamps |

### Circular Value

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH          | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS                 | 1SCC011020D0201 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |
| Kraj pochodzenia           | Bulgaria (BG) |

| Najczęściej Pobierane                |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SEC312012D0201                    |
| Instrukcje i podręczniki             | No Instructions and Manuals needed |

| Wymiary                   |        |
|---------------------------|--------|
| Szerokość netto           | 105 mm |
| Wysokość netto            | 187 mm |
| Głębokość / długość netto | 210 mm |
| Masa netto                | 1.1 kg |

| Dane techniczne                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-21B ( $I_g$ )                 | (690 V) 125 A                    |
| Znamionowy prąd pracy AC-22B ( $I_g$ )                 | (500 V) 160 A                    |
| Znamionowy prąd pracy AC-23B ( $I_g$ )                 | (400V) 125 A                     |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | Obwód główny 8 kV                |
| Znamionowe napięcie pracy                              | 400 V AC<br>500 V AC<br>690 V AC |
| Częstotliwość znamionowa (f)                           | Obwód główny 50/60 Hz            |
| Prąd znamionowy zwarcia umowy ( $I_{nc}$ )             | (690 V) 50 kiloampere rms        |
| Straty mocy                                            | at Rated Load 3.5 W              |
| Rodzaj rączki                                          | Front cover 3P                   |
| Rozmiar bezpiecznika                                   | NH00<br>NH000                    |
| Rodzaj przyłącza                                       | Standard DIN                     |
| Normy                                                  | IEC60947-3                       |
| Funkcje specjalne                                      | EFM Size 00                      |
| Typ montażu                                            | 50mm Busbar System               |
| Liczba biegunów                                        | 3                                |
| Stopień ochrony                                        | IP30                             |
| Typ zacisku                                            | Cable Clamp                      |
| Device Type Manager (DTM)                              | Fuseswitchdisconnector           |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                              | 160 A                            |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )                          | 400 V AC<br>500 V AC<br>690 V AC |
| Elektroniczna kontrola przepalenia wkładek             | Nie                              |

| Normy środowiskowe |  |
|--------------------|--|
|--------------------|--|

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

---

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**

---

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 1SEP500050P0001 |
| Deklaracja REACH        | 1SCC011021D0201 |

---

---

**Informacje o pakowaniu**

---

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Jednostkowe opakowanie               | shrink-wrap 1 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 105 mm               |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 210 mm               |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 187 mm               |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.1 kg               |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7025840023296        |
| EAN opakowania (poziom<br>2)         | 7025840023296        |

---

---

**Klasyfikacje**

---

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji    | S                                                          |
| ETIM 7              | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 8              | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 9              | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| eClass              | V11.1 : 27371401                                           |
| Kategoria WEEE      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Numer (Finlandia) | 3601028                                                    |

---

---

**Kategorie**

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → EasyLine

