



SENTRON, rozłącznik izolacyjny 3LD, wyłącznik główny, 6-biegunowy I<sub>u</sub>: 32 A, Moc robocza / przy AC-23 A przy 400V: 11,5 kW, szczelna obudowa z materiału izolacyjnego do metryczny izolator przepustowy, napęd obrotowy czarny

| Wersja                                                                                              |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SENTRON                                                                      |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Rozłącznik izolacyjny                                                        |
| wykonanie produktu                                                                                  | Wyłącznik główny                                                             |
| wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia przełącznika trybu ręcznego                           | 1 ON - 0 OFF                                                                 |
| konstrukcja łącznika                                                                                | Obudowa zamykana z materiału izolacyjnego do złącza gwintowanego metrycznego |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                   | Krótki uchwyt pokrętny                                                       |
| kolor napędu                                                                                        | czarny                                                                       |
| wykonanie uchwytu                                                                                   | Napęd obrotowy czarny                                                        |
| wykonanie mechanizmu napędowego napęd silnikowy                                                     | Nie                                                                          |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                                                              |
| liczba biegunów                                                                                     | 6                                                                            |
| liczba biegunów uwaga                                                                               | PE + N                                                                       |
| wielkość rozłącznika izolacyjnego                                                                   | 2                                                                            |
| żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                            | 100 000                                                                      |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe)                                                        |                                                                              |
| • przy AC-23 A przy 690 V                                                                           | 6 000                                                                        |
| częstotliwość przełączania maksymalny                                                               | 50 1/h                                                                       |
| stopień zanieczyszczenia                                                                            | 3                                                                            |
| Napięcie                                                                                            |                                                                              |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                                | 690 V                                                                        |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                                 | 6 kV                                                                         |
| napięcie robocze                                                                                    |                                                                              |
| • przy AC wartość znamionowa                                                                        | 690 V                                                                        |
| częstotliwość robocza wartość znamionowa                                                            |                                                                              |
| • minimalny                                                                                         | 50 Hz                                                                        |
| • maksymalny                                                                                        | 60 Hz                                                                        |
| Klasa ochrony                                                                                       |                                                                              |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP65                                                                         |
| Stopień ochrony NEMA                                                                                | 1, 4X, 12                                                                    |
| stopień ochrony IP od przodu                                                                        | IP65                                                                         |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                                                              |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 1,8 W                                                                        |
| Obwód główny                                                                                        |                                                                              |
| prąd roboczy                                                                                        |                                                                              |
| • przy AC-21 przy 690 V wartość znamionowa                                                          | 32 A                                                                         |
| • przy AC-21 A przy 240 V wartość znamionowa                                                        | 32 A                                                                         |
| • przy AC-21 A przy 400 V wartość znamionowa                                                        | 32 A                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy AC-21 A przy 440 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-23 A przy 400 V wartość znamionowa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 A<br>22 A                                                         |
| moc robocza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy AC-23 A przy 240 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-23 A przy 400 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-23 A przy 440 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-23 A przy 690 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-3 przy 240 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-3 przy 400 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-3 przy 690 V wartość znamionowa</li> </ul> | 6 kW<br>12 kW<br>11,5 kW<br>12 kW<br>5,5 kW<br>10 kW<br>9,5 kW       |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                    |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                    |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                    |
| napięcie robocze styków pomocniczych przy AC maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 V                                                                |
| prąd ciągły zestyku pomocniczego wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 A                                                                 |
| <b>Stosowność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| możliwość zastosowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• jako łącznik główny</li> <li>• rozłącznik izolacyjny</li> <li>• wyłącznik awaryjny</li> <li>• wyłącznik bezpieczeństwa</li> <li>• wyłącznik konserwacyjny</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | Tak<br>Tak<br>Nie<br>Tak<br>Tak                                      |
| <b>Szczegóły produktu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| właściwość produktu możliwość zablokowania w pozycji WYŁ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tak                                                                  |
| <b>akcesoria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| rozszerzenie produktu opcjonalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• napęd silnikowy</li> <li>• wyzwalacz napięciowy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nie<br>Nie                                                           |
| liczba możliwych do podłączenia zestyków NC dla zestyków pomocniczych możliwość domontowania maksymalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                    |
| liczba możliwych do podłączenia zestyków NO dla zestyków pomocniczych możliwość domontowania maksymalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                    |
| liczba możliwych do podłączenia zestyków CO dla zestyków pomocniczych możliwość domontowania maksymalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                    |
| liczba zamków klódek maksymalna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                    |
| grubość pałaka klódek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 ... 8 mm                                                           |
| <b>Zwarcie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| warunkowy prąd zwarciov przy zabezpieczeniu po stronie sieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 690 V przez wkładkę bezpiecznikową G wartość znamionowa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 kA                                                                |
| prąd ograniczony przy zamkniętym wyłączniku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny</li> <li>• przy 440 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny</li> <li>• przy 690 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny dopuszczalny</li> </ul>                                                                                          | 4,5 kA<br>4,5 kA<br>5 kA                                             |
| wartość I <sub>2t</sub> przy zamkniętym wyłączniku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika gG maksymalnie</li> <li>• przy 440 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika gG maksymalnie</li> <li>• przy 690 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny</li> </ul>                                                                                                                           | 9 kA <sup>2</sup> .s<br>9 kA <sup>2</sup> .s<br>9 kA <sup>2</sup> .s |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla ochrony zwarcioviej głównego obwodu prądowego wymagany</li> <li>• dla ochrony zwarcioviej styku pomocniczego wymagany</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | Bezpiecznik gL/gG: 40 A<br>Bezpiecznik gL/gG: 10 A                   |
| prąd roboczy bezpiecznika poprzedzającego wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 A                                                                 |
| <b>zgodnie z UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| prąd roboczy przy AC według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 A                                                                 |

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| napięcie robocze przy AC przy 50/60 Hz według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa | 600 V |
| moc czynna [hp] przy AC przy 480 V według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa     | 20    |
| moc czynna [hp] przy AC przy 600 V według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa     | 20    |
| prąd krótkotrwały wytrzymywany (SCCR) przy 600 V według UL 508/UL 60947-4-1          | 5 kA  |
| prąd ciągły bezpiecznika poprzedzającego według UL wartość znamionowa                | 80 A  |
| typ bezpiecznika według UL                                                           | RK5   |

#### Połączenia

|                                                                                                                          |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numer AWG                                                                                                                |                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowy maksymalny</li> </ul> | 8                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowy minimalny</li> </ul>  | 14                                                                                                          |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu                                       |                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy</li> </ul>                                                            | 1x (1,5...16 mm²)                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>typu linka z tulejką kablową</li> </ul>                                           | 1x (1,5...10 mm²)                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wiełożyłowy</li> </ul>                                                            | 1x (1,5...16 mm²)                                                                                           |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych                                |                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy</li> </ul>                                                            | boczny łącznik pomocniczy 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 1x 4 mm²; przedni łącznik pomocniczy 1x (0,75 ... 2,5 mm²) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>typu linka z tulejką kablową</li> </ul>                                           | boczny łącznik pomocniczy 2x (0,75 ... 1,5 mm²), 1x 2,5 mm²; przedni łącznik pomocniczy 1x 2,5 mm²          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wiełożyłowy</li> </ul>                                                            | boczny łącznik pomocniczy 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 1x 4 mm²; przedni łącznik pomocniczy 1x (0,75 ... 2,5 mm²) |
| wykonanie przyłącza elektrycznego                                                                                        |                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dla głównego obwodu prądowego</li> </ul>                                          | zacisk ramowy                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dla styków pomocniczych</li> </ul>                                                | Zaciski                                                                                                     |

#### Konstrukcja mechaniczna

|                                                                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| wysokość                                                                             | 188 mm                          |
| szerokość                                                                            | 146 mm                          |
| głębokość                                                                            | 149 mm                          |
| sposób zabudowy urządzenia                                                           | montaż na stałe                 |
| rodzaj montażu                                                                       | Kompletne urządzenie w obudowie |
| rodzaj montażu                                                                       |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>montaż czołowy, na 4 otwory</li> </ul>        | Nie                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>montaż czołowy, na otwór centralny</li> </ul> | Tak                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>montaż na szynach</li> </ul>                  | Nie                             |
| masa netto                                                                           | 860 g                           |

#### Warunki środowiskowe

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| temperatura otoczenia podczas pracy                          |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> </ul>  | -25 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>maksymalny</li> </ul> | 55 °C  |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania                  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> </ul>  | -25 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>maksymalny</li> </ul> | 55 °C  |

#### Zezwolenia Certyfikaty

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



|                          |                   |                   |       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|

## Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD2265-3VB51>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD2265-3VB51>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD2265-3VB51](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2265-3VB51)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





