



SETRON, rozłącznik izolacyjny 3LD, wyłącznik główny, 6-biegunowy I<sub>u</sub>: 160 A  
Moc robocza / przy AC-23 A przy 400V: 75 kW, mocowanie do podłogi z Sprzęgło  
drzwiowe, napęd obrotowy, czarny, mocowanie na 4 otwory uchwytu

| Wersja                                                                                              |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                                   |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Rozłącznik izolacyjny                    |
| wykonanie produktu                                                                                  | Wyłącznik główny                         |
| wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia przełącznika trybu ręcznego                           | 1 ON - 0 OFF                             |
| konstrukcja łącznika                                                                                | Mocowanie na podłodze ze sprzęgłem drzwi |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                   | Przełącznik                              |
| kolor napędu                                                                                        | czarny                                   |
| wykonanie uchwytu                                                                                   | Napęd pokrętki, czarny                   |
| wykonanie mechanizmu napędowego napęd silnikowy                                                     | Nie                                      |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                          |
| liczba biegunów                                                                                     | 6                                        |
| wielkość rozłącznika izolacyjnego                                                                   | 5                                        |
| żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                            | 100 000                                  |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe)                                                        |                                          |
| • przy AC-23 A przy 690 V                                                                           | 6 000                                    |
| częstotliwość przełączania maksymalny                                                               | 50 1/h                                   |
| stopień zanieczyszczenia                                                                            | 3                                        |
| Napięcie                                                                                            |                                          |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                                | 690 V                                    |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                                 | 8 kV                                     |
| napięcie robocze                                                                                    |                                          |
| • przy AC wartość znamionowa                                                                        | 690 V                                    |
| częstotliwość robocza wartość znamionowa                                                            |                                          |
| • minimalny                                                                                         | 50 Hz                                    |
| • maksymalny                                                                                        | 60 Hz                                    |
| Klasa ochrony                                                                                       |                                          |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP65                                     |
| Stopień ochrony NEMA                                                                                | 1, 3R, 4X, 12                            |
| stopień ochrony IP od przodu                                                                        | IP65                                     |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                          |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 36 W                                     |
| Obwód główny                                                                                        |                                          |
| prąd roboczy                                                                                        |                                          |
| • przy AC-21 przy 690 V wartość znamionowa                                                          | 160 A                                    |
| • przy AC-21 A przy 240 V wartość znamionowa                                                        | 160 A                                    |
| • przy AC-21 A przy 400 V wartość znamionowa                                                        | 160 A                                    |
| • przy AC-21 A przy 440 V wartość znamionowa                                                        | 160 A                                    |

|                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| • przy AC-23 A przy 400 V wartość znamionowa                                                             | 132 A                    |
| <b>moc robocza</b>                                                                                       |                          |
| • przy AC-23 A przy 240 V wartość znamionowa                                                             | 75 kW                    |
| • przy AC-23 A przy 400 V wartość znamionowa                                                             | 75 kW                    |
| • przy AC-23 A przy 440 V wartość znamionowa                                                             | 75 kW                    |
| • przy AC-23 A przy 690 V wartość znamionowa                                                             | 45 kW                    |
| • przy AC-3 przy 240 V wartość znamionowa                                                                | 35 kW                    |
| • przy AC-3 przy 400 V wartość znamionowa                                                                | 50 kW                    |
| • przy AC-3 przy 690 V wartość znamionowa                                                                | 37 kW                    |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                  |                          |
| liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych                                                     | 0                        |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych                                                      | 0                        |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                                                        | 0                        |
| napięcie robocze styków pomocniczych przy AC maksymalny                                                  | 500 V                    |
| prąd ciągły zestyku pomocniczego wartość znamionowa                                                      | 10 A                     |
| <b>Stosowność</b>                                                                                        |                          |
| możliwość zastosowania                                                                                   |                          |
| • jako łącznik główny                                                                                    | Tak                      |
| • rozłącznik izolacyjny                                                                                  | Tak                      |
| • wyłącznik awaryjny                                                                                     | Nie                      |
| • wyłącznik bezpieczeństwa                                                                               | Tak                      |
| • wyłącznik konserwacyjny                                                                                | Tak                      |
| <b>Szczegóły produktu</b>                                                                                |                          |
| właściwość produktu możliwość zablokowania w pozycji WYŁ.                                                | Tak                      |
| <b>akcesoria</b>                                                                                         |                          |
| rozszerzenie produktu opcjonalny                                                                         |                          |
| • napęd silnikowy                                                                                        | Nie                      |
| • wyzwalacz napięciowy                                                                                   | Nie                      |
| liczba możliwych do podłączenia zestyków NC dla zestyków pomocniczych możliwość domontowania maksymalnie | 3                        |
| liczba możliwych do podłączenia zestyków NO dla zestyków pomocniczych możliwość domontowania maksymalnie | 5                        |
| liczba możliwych do podłączenia zestyków CO dla zestyków pomocniczych możliwość domontowania maksymalnie | 0                        |
| liczba zamków klódek maksymalna                                                                          | 3                        |
| grubość pałaka klódek                                                                                    | 4 ... 6 mm               |
| <b>Zwarcie</b>                                                                                           |                          |
| warunkowy prąd zwarciový przy zabezpieczeniu po stronie sieci                                            |                          |
| • przy 690 V przez wkładkę bezpiecznikową G wartość znamionowa                                           | 50 kA                    |
| prąd ograniczony przy zamkniętym wyłączniku                                                              |                          |
| • przy 240 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny                          | 15 kA                    |
| • przy 440 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny                          | 15 kA                    |
| • przy 690 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny dopuszczalny             | 15 kA                    |
| wartość I <sub>2t</sub> przy zamkniętym wyłączniku                                                       |                          |
| • przy 240 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika gG maksymalnie                                    | 185 kA <sup>2</sup> .s   |
| • przy 440 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika gG maksymalnie                                    | 185 kA <sup>2</sup> .s   |
| • przy 690 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny                          | 185 kA <sup>2</sup> .s   |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                                        |                          |
| • dla ochrony zwarciový główne obwodu prądowego wymagany                                                 | Bezpiecznik gL/gG: 160 A |
| • dla ochrony zwarciový styku pomocniczego wymagany                                                      | Bezpiecznik gL/gG: 10 A  |
| prąd roboczy bezpiecznika poprzedzającego wartość znamionowa                                             | 160 A                    |
| <b>zgodnie z UL</b>                                                                                      |                          |
| prąd roboczy przy AC według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa                                       | 180 A                    |
| napięcie robocze przy AC przy 50/60 Hz według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa                     | 600 V                    |

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| moc czynna [hp] przy AC przy 480 V według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa | 75    |
| moc czynna [hp] przy AC przy 600 V według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa | 50    |
| prąd krótkotrwały wytrzymywany (SCCR) przy 600 V według UL 508/UL 60947-4-1      | 10 kA |
| prąd ciągły bezpiecznika poprzedzającego według UL wartość znamionowa            | 200 A |
| typ bezpiecznika według UL                                                       | RK5   |

#### Połączenia

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numer AWG <ul style="list-style-type: none"> <li>jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowy minimalny</li> <li>jako kodowany możliwy do podłączenia przekrój przewodu jednożyłowy maksymalny</li> </ul> | 1<br>4/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy</li> <li>typu linka z tulejką kablową</li> <li>wielożyłowy</li> </ul>              | 1x (16...185 mm²)<br>1x (16...150 mm²)<br>1x (16...185 mm²)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy</li> <li>typu linka z tulejką kablową</li> <li>wielożyłowy</li> </ul>       | boczny łącznik pomocniczy 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 1x 4 mm²; przedni łącznik pomocniczy 1x (0,75 ... 2,5 mm²)<br>boczny łącznik pomocniczy 2x (0,75 ... 1,5 mm²), 1x 2,5 mm²; przedni łącznik pomocniczy 1x 2,5 mm²<br>boczny łącznik pomocniczy 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 1x 4 mm²; przedni łącznik pomocniczy 1x (0,75 ... 2,5 mm²) |
| wykonanie przyłącza elektrycznego <ul style="list-style-type: none"> <li>dla głównego obwodu prądowego</li> <li>dla styków pomocniczych</li> </ul>                                                                       | zacisk ramowy<br>Zaciski                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Konstrukcja mechaniczna

|                                                                                                                                                                     |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| wysokość                                                                                                                                                            | 168 mm                                             |
| szerokość                                                                                                                                                           | 224 mm                                             |
| głębokość                                                                                                                                                           | 106 mm                                             |
| sposób zabudowy urządzenia                                                                                                                                          | montaż na stałe                                    |
| rodzaj montażu                                                                                                                                                      | Urządzenie do wbudowania techniką trwałego montażu |
| rodzaj montażu <ul style="list-style-type: none"> <li>montaż czołowy, na 4 otwory</li> <li>montaż czołowy, na otwór centralny</li> <li>montaż na szynach</li> </ul> | Tak<br>Nie<br>Nie                                  |
| masa netto                                                                                                                                                          | 4 568 g                                            |

#### Warunki środowiskowe

|                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| temperatura otoczenia podczas pracy <ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> <li>maksymalny</li> </ul>         | -25 °C<br>55 °C |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania <ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> <li>maksymalny</li> </ul> | -25 °C<br>55 °C |

#### Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD2318-3VK11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD2318-3VK11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD2318-3VK11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2318-3VK11)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





