



Figure similar

Przycisk z lampką kontrolną, 16 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, przezroczysty, Przycisk, wystający, 1NO, Oprawka W2 x 4,6 d, z żarówką 24 V

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Przycisk z lampką kontrolną
wykonanie produktu	Kompletne urządzenie okrągłe
oznaczenie typu produktu	3SB2
Obudowa	
Liczba punktów sterowniczych	1
Element uruchamiający	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Przycisk z lampką kontrolną
sposób działania napędu	Z samopowrotem
rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący	Tak
kolor napędu	przezroczysty
materiał napędu	Tworzywo
Kształt napędu	Przycisk wystający
Rodzaj urządzenia otwierającego	Brak
Liczba pozycji łączeniowych	2
Pierścień frontowy	
element składowy produktu pierścień metalowy	Tak
Wykonanie pierścienia	standard
materiał pierścienia	Tworzywo
kolor pierścienia	Czarny
Uchwyt	
materiał uchwytu	Tworzywo
Element stykowy/ oprawka lampowa	
wykonanie mocowania	W2 x 4,6d z lampą
Liczba oprawek do żarówek	1
Liczba elementów łączeniowych	1
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	
• wymuszone otwarcie	Nie
• funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
element składowy produktu element świecący	Tak
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
• Stopień ochrony IP	IP65
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
częstotliwość przełączania maksymalny	1 000 1/h
żywytność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	3 000 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006

napięcie robocze wartość znamionowa	5 ... 60 V
Napięcie zasilania	
rodzaj napięcia napięcia zasilającego	
• elementu świecącego	AC/DC
napięcie zasilające elementu świecącego przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa	24 V
• przy 60 Hz wartość znamionowa	24 V
napięcie zasilające 1 elementu świecącego przy DC wartość znamionowa	24 V
Względne odchylenia ujemne napięcia zasilającego	-15 %
Względne odchylenia dodatnie napięcia zasilającego	10 %
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	1
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0
pobierany prąd przy wartości znamionowej napięcia zasilającego maksymalny	40 mA
prąd roboczy przy AC-12	
• przy 24 V wartość znamionowa	10 A
• przy 60 V wartość znamionowa	10 A
• przy 110 V wartość znamionowa	10 A
• przy 230 V wartość znamionowa	10 A
prąd roboczy przy AC-15	
• przy 24 V wartość znamionowa	4 A
• przy 110 V wartość znamionowa	4 A
• przy 230 V wartość znamionowa	4 A
prąd roboczy przy DC-12	
• przy 24 V wartość znamionowa	6 A
• przy 60 V wartość znamionowa	5 A
• przy 110 V wartość znamionowa	2,5 A
• przy 230 V wartość znamionowa	1 A
prąd roboczy przy DC-13	
• przy 24 V wartość znamionowa	3 A
• przy 60 V wartość znamionowa	1,2 A
• przy 110 V wartość znamionowa	0,7 A
• przy 230 V wartość znamionowa	0,3 A
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy wtykowe płaskie
moment dokręcenia śrub w uchwycie maksymalny	0,4 N·m
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3K6
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	montaż do płyty czołowej
Kształt otworu instalacyjnego	Okrągły
Średnica montażowa	16 mm
wysokość montażowa	12 mm
szerokość montażowa	19 mm
głębokość montażowa	50 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



Test Certificates

other

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SB2226-0LH01>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2226-0LH01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2226-0LH01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2226-0LH01&lang=en

Ostatnia zmiana:

6.01.2021 