

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyzwalacz wzrostowy z przewodami MX, ComPacT NSXm, 110-130V, AC/DC

LV426863

Parametry podstawowe

Gama produktów	Compact
Gama produktów	ComPacT NSXm nowa generacja
Skrócona nazwa urządzenia	MX
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Cewka otwierająca Wyzwolenie cewki wybijakowej
Typ sterowania	STANDARD
Napięcie sterujące [Uc]	110...130 V AC 50/60 Hz 125 V DC
Zgodność gamy	Compact (ComPacT NSXm nowa generacja) Compact (Compact NSXm) PowerPact (Multi 9 N40)

Parametry uzupełniające

Operating threshold	0,7 Un otwieranie
Czas odpowiedzi	< 50 ms
Typ sygnału sterującego	Bistabilny Impuls
Czas trwania impulsu	>= 20 ms
Zacisk dodatkowego podłączenia	Fabrycznie oprzewodowany 0...0,8 mm² (AWG 18)linka miedź
Gługość odizolowanego odcinka	8 mm
Cable length	1 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,500 cm
Szerokość opakowania 1	6,000 cm
Długość opakowania 1	8,500 cm
Waga opakowania 1	82,500 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1

Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,000 cm
Szerokość opakowania 2	13,500 cm
Długość opakowania 2	18,500 cm
Waga opakowania 2	871,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	10,893 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki