



30807006

#### K.1 Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem antracyt mat

##### Specyfikacja techniczna

###### Napięcie

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Zakres napięcia pracy | 230 - 230 V |
|-----------------------|-------------|

###### Częstotliwość

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Częstotliwość                      | 50 - 60 Hz       |
| Częstotliwość odbiornika radiowego | 87,5 - 108,0 MHz |

###### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Antracyt                 |
| Kod RAL                 | 7021                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Lakierowany              |

###### Wymiary

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Wysokość                     | 70,80 mm  |
| Szerokość                    | 141,60 mm |
| Głębokość                    | 46,50 mm  |
| Zakres głębokości wbudowania | 33 mm     |

###### Łączność

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

###### Rodzaj połączenia

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Przekrój poprzeczny głośnika | 1 - 1 mm <sup>2</sup>       |
| Przekrój przewodu            | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |

###### Funkcje

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Zintegrowany zegar DCF | Tak |
|------------------------|-----|

###### Przechowywanie

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Liczba pozycji w pamięci | 16 |
|--------------------------|----|

###### Sprzęt

|                  |         |
|------------------|---------|
| Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
|------------------|---------|

###### Dodatkowe informacje

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi                                                |
| Rozgałęzienie  | Z 2 przyłączami głośników                                            |
| Montaż         | Śruba mocująca poprzez płytkę nośną, Montaż pojedynczy i kombinowany |

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja             | Budzik z funkcją drzemki, Timer snu, Odliczanie,<br>Regulacja poziomu głośności |
| Wejście rozszerzone | Wejście rozszerzenia do oddzielnego<br>załączania/wyłączania                    |
| Systemy powiązane   | Berker K.x                                                                      |