



EPN510



## Przełącznik bistabilny 230VAC 1NO 16A

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Prąd znamionowy                  | 16 A |
| Prąd spoczynkowy                 | 6 mA |
| Dopuszczalny prąd znamionowy AC1 | 16 A |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Rodzaj styku                              | 1NO                      |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Liczba styków                             | 1                        |

#### Napięcie

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Napięcie sterowania AC                 | 230 - 230 V |
| Napięcie sterowania DC                 | 110 - 110 V |
| Napięcie sterujące 2                   | 110 - 110 V |
| Napięcie sterujące 1                   | 230 - 230 V |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui        | 250 V       |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 250 - 250 V |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -5 - 40 °C  |
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 80 °C |

#### Łączność

|                |                |
|----------------|----------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
|----------------|----------------|

#### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 1,20 W |
| Maksymalna moc pobierana                     | 25 VA  |

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 83 mm    |
| Szerokość | 17,50 mm |
| Głębokość | 63 mm    |

**Oświetlenie**

|                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek                            | 800 VA |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 900 VA |

**Sprzęt**

|                  |   |
|------------------|---|
| Liczba styków NO | 1 |
| Liczba styków NC | 0 |