



GBD5013109011



## tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x130mm 2 komory czarny

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość                       | 54 mm                       |
| Szerokość                      | 134 mm                      |
| Długość                        | 2000 mm                     |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 5330 - 5330 mm <sup>2</sup> |

#### Pokrywa, drzwi

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Liczba możliwych do montażu pokryw | 2     |
| Szerokość osłony 1                 | 45 mm |
| Szerokość osłony 2                 | 45 mm |
| Szerokość osłony 3                 | 0     |

#### Pojemność

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami) | 15 |
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 37 |

#### Kompatybilność

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Kompatybilny rodzaj gniazda | 45 mm |
|-----------------------------|-------|

#### Instalacja, montaż

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Perforacja podstawy | Tak |
|---------------------|-----|

#### Materiały

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Obróbka  | Stan surowy              |
| Kolor    | Czarny                   |
| Kod RAL  | 9011                     |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP40 |

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

#### Łączność

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Łącznik podstawy jest osobnym elementem |
|----------------------|-----------------------------------------|

#### Sprzęt

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Zacisk mocujący linkę w zestawie | Nie |
|----------------------------------|-----|

