

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SMART+ Wifi Garden Spot 3P RGB + W

Smart+ Garden Spot Multicolor | Dekoracyjne oprawy punktowe do zastosowania w oświetleniu zewnętrznym z technologią WiFi

---

### Obszary zastosowań

- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków



---

### Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

---

### Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Sterowanie kolorami RGB
- Ściemnialne
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)
- Stopień ochrony (dost): IP65
- Stopień ochrony (zasilacz): IP44
- Maksymalnie 3 punkty podłączeniowe do jednego zasilacza
- Łatwy montaż za pomocą kolca uziemiającego lub śrub



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Moc nominalna               | 14,50 W       |
| Napięcie znamionowe         | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa      | 50...60 Hz    |
| Współczynnik mocy $\lambda$ | > 0,5         |
| Klasa ochronności           | II            |
| Tryb pracy                  | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Strumień świetlny                                      | 650 lm        |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 1200 lm       |
| Skuteczność świetlna                                   | 47 lm/W       |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K        |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | RGBW          |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | $\geq 80$     |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | $\leq 6$ sdcm |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 76.00 °       |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 145,00 mm |
| Szerokość     | 90,00 mm  |
| Wysokość      | 295,00 mm |
| Masa produktu | 1520,00 g |



MATERIAŁY I KOLORY

|                |              |
|----------------|--------------|
| Kolor produktu | Ciemny szary |
| Kolor obudowy  | Ciemny szary |
| Materiał       | Aluminum     |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Materiał osłony | Szkło |
|-----------------|-------|

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C                 |
| Typ połączeń                 | Wtyczka europejska (EU)      |
| Typ zabezpieczenia           | IP65                         |
| Ściemnialna                  | Tak                          |
| Type of dimming [GMS]        | WiFi                         |
| Rodzaj montażu               | Szpikulec mocowany w gruncie |
| Miejsce montażu              | Uziemienie                   |
| Obszar zastosowania          | Na zewnątrz                  |
| Wymienny modułu LED          | Niewymienialny               |
| Ze źródłem światła           | Tak                          |

## Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 25000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 12500   |

## CERTYFIKATY I NORMY

|       |          |
|-------|----------|
| Normy | CE / EAC |
|-------|----------|

## INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Wposażenie / Akcesoria

- Zasilacz sieciowy dostarczany wyłącznie w zestawie podstawowym
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075478497 | Składane pudełko<br>1                      | 150 mm x 280 mm x 175 mm                 | 1611.00 g   | 7.35 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075478503 | Karton wysyłkowy<br>4                      | 580 mm x 320 mm x 195 mm                 | 6986.00 g   | 36.19 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.