



EPS410B



## Przełącznik bistabilny elektroniczny 1NO 230V 16A QuickConnect

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Prąd znamionowy                  | 16 A   |
| Prąd spoczynkowy                 | 100 mA |
| Dopuszczalny prąd znamionowy AC1 | 16 A   |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Rodzaj styku                              | 1NO                       |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Liczba styków                             | 1                         |

#### Napięcie

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie sterowania AC                             | 230 - 230 V |
| Napięcie sterowania DC                             | 0 - 0 V     |
| Napięcie sterujące 1                               | 230 - 230 V |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 - 230 V |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -20 - 60 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -10 - 50 °C |

#### Łączność

|                |              |
|----------------|--------------|
| Typ połączenia | quickconnect |
|----------------|--------------|

#### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 1,20 W |
| Maksymalna moc pobierana                     | 5 VA   |

#### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 85 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Głębokość | 64 mm |

#### Oświetlenie

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek                            | 1200 VA |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 300 VA  |
| <b>Sprzęt</b>                                                            |         |
| Liczba styków NO                                                         | 1       |
| Liczba styków NC                                                         | 0       |