



LR701

**Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 125 mm |
| Szerokość | 35 mm  |
| Głębokość | 96 mm  |

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 1 |
|-----------------|---|

**Prąd elektryczny**

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Prąd znamionowy                         | 125 A                                                        |
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A |

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

**Tylko do użytku wewnętrznego**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Liczba półmodułów 17,5 mm | 4 |
|---------------------------|---|

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

**Instalacja, montaż**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nominalny moment dokręcania | 4 - 4 Nm  |
| Sposób montażu              | Szyna DIN |

**Moc**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 12,84 W |
|----------------------------------------------|---------|

**Napięcie**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 690 V |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 8 kV  |
| Typ napięcia zasilania           | AC    |
| Kategoria przepięciowa           | 3     |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

**Rodzaj połączenia**

|                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych | 2,55 - 35 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych | 2,5 - 50 mm <sup>2</sup> |
| <b>Bezpiecznik</b>                                          |                          |
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej                             | 22 x 58                  |
| <b>Pokrywa, drzwi</b>                                       |                          |
| Z mechanizmem ryglującym                                    | Nie                      |