



TXA624D



## KNX e/s Sterowniki żaluzjowe/roletowe, 4-krotny, 24 V DC

### Specyfikacja techniczna

#### Ustawienia

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | ETS, easy |
|--------------------------------|-----------|

#### Łączność

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z systemem magistrali KNX radio | Nie |
|---------------------------------|-----|

#### Instalacja, montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | Szyna DIN |
|----------------|-----------|

#### Materiały

|       |            |
|-------|------------|
| Kolor | Jasnoszary |
|-------|------------|

#### Sprzęt

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego | Tak |
|--------------------------------------------|-----|

#### Prąd elektryczny

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Prąd znamionowy            | 6 A |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 6 A |

#### Napięcie

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Napięcie robocze magistrali | 21 - 32 V |
|-----------------------------|-----------|

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 4 |
|----------------|---|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja        | Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciwsłonecznej |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi quickconnect                                                                                                                            |
| Rodzaj pracy   | Tryb pracy można ustawić dla rolety/markizy                                                                                                                   |