




WDEM503503

**one.platform** Łącznik 2-klaw. przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddz. zac. wej.

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Prąd załączania          | 10 A |
| Chwilowy prąd kontaktowy | 10 A |

##### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Architektura

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz podwójny |
| Liczba biegunów             | 1                |

##### Materiały

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kolor                                                      | Szary             |
| Materiał                                                   | Metal             |
|                                                            | Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                                                    | Stan surowy       |
| Przezroczysty                                              | Nie               |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 0 %               |

##### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wysokość                     | 71 mm    |
| Szerokość                    | 71 mm    |
| Głębokość                    | 41,60 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 31,70 mm |
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 35 mm    |

##### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

##### Elementy sterujące i wskaźniki

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Sygnalizator optyczny                   | Bez              |
| Liczba przycisków                       | 2                |
| Typ przycisku                           | Przycisk seryjny |
| Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego | Nie              |

##### Łączność

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Typ połączenia         | Połączenie wtykowe |
| Z mocowaniem pazurowym | Tak                |

##### Rodzaj połączenia

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Rodzaj oprawy lampy | Bez gniazda lampy |
| Typ złącza/wtyku    | Zacisk wtykowy    |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |

##### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

##### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Dodatkowe informacje

|                 |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż          | Z pazurkami rozporowymi                                                                                                                                                              |
| Oświetlenie     | Możliwość podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej, żarowej lub diodowej LED z zaciskiem neutralnym<br>Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem |
| Rodzaj łącznika | 2 zestyki zwierne, oddzielne zaciski wejściowe                                                                                                                                       |
| Typ połączenia  | Z zaciskami wtykowymi                                                                                                                                                                |

#### Odpowiednie do

A.1 / A.8 / Berker B.x / C.1 / C.8 / Q.x / R. x

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |