



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## RT-820

**Regulator temperatury zakres 4 do 30st.C, I=16A**

**Index: RT-820**

**Regulator temperatury do ogólnego stosowania.**  
Zakres temperatur 4÷30°C.

**Steruje urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi.**



5 908312 595700 >

## FUNKCJE I DZIAŁANIE

### OPIS

#### Jak działa regulator temperatury?

Urządzenie grzewcze jest załączone do czasu uzyskania żądanej temperatury otoczenia. Styk przełącznika znajduje się w pozycji 2-1.

Po osiągnięciu zadanej temperatury styk przełącza się w pozycję 2-8. Urządzenie grzewcze zostaje wyłączone, ewentualnie załącza się urządzenie wentylacyjne.

Spadek temperatury o wartość histerezy ponownie spowoduje załączenie urządzenia grzewczego (zwarte styki 2-1) aż do momentu osiągnięcia zadanej temperatury.

## DANE TECHNICZNE

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Model                        | Cyfrowy   |
| Zakres napięcia znamionowego | 230-230 V |
| Częstotliwość znamionowa     | 50-50 Hz  |
| Liczba kanałów               | 1         |
| Wyświetlanie odpowiedzi      | Nie       |
| Programowanie dobowe         | Nie       |
| Program tygodniowy           | Nie       |
| Program świąteczny           | Nie       |

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Wejście programowania czasu                            | Nie             |
| Zakres regulacji warunków komfortowych                 | 4-30 °C         |
| Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego            | Nie             |
| Przełącznik pracy                                      | Nie             |
| Wstępna nastawa przełączenia                           | Nie             |
| Znamionowy prąd przełączania przy 230 V                | 16 A            |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                      | 2               |
| Głębokość zamontowania                                 | 65 mm           |
| Rodzaj czujnika                                        | Czujnik zdalny  |
| Rodzaj styku                                           | Styk przełączny |
| Stopień ochrony (IP)                                   | IP20            |
| Zużycie energii w trybie czuwania                      | 1,1 W           |
| Znamionowy prąd przełączania przy 250 V, beznapięciowy | 0 A             |
| Autonomia / rezerwa chodu                              | 0 h             |
| Liczba programów podstawowych                          | 1               |
| Zakres regulacji stanu powrotnego                      | 0,5-3 °C        |

Instrukcja

Deklaracja CE