

SACC-E-FS-5P-M16/0,07-0,25-100 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1104164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104164>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, 5-bieg., Gniazdo, proste, M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, Montaż czołowy, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,07 m, 0,25 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1104164
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCFB
Klucz produktu	ABQCFB
GTIN	4055626970059
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,16 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,744 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-FS-5P-M16/0,07-0,25-100 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1104164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104164>

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Złącze nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

- **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.

- **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.

- Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.

- W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.

- Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.

- Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) w dziale akcesoriów danego produktu).

- W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

- Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione

- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.

- Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach:

- o Na produkcie
- o Na etykiecie na opakowaniu
- o W dołączonej dokumentacji
- o Na stronie internetowej [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy produkcie

- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie

- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia

SACC-E-FS-5P-M16/0,07-0,25-100 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1104164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104164>

ochronnego i funkcyjnego.

- W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montaż

Sposób montażu

Montaż czołowy M16 x 1,5

Właściwości produktu

Typ produktu

Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)

Liczba biegunów

5

Ilość odejść kablowych

1

Kodowanie

A

Rodzaj gwintu

M12

Status utrzymania danych

Wersja artykułu

07

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa

II

Stopień zabrudzenia

3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe

1,5 kV AC

Napięcie znamionowe U_N

60 V

Prąd znamionowy I_N

4 A

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przylącza

Skrętki jednożyłowe

Sposób połączenia styku

Gniazdo

Przekrój przewodu

0,25 mm²

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy

Gniazdo

Odejście kabla głowica

proste

Rodzaj gwintu głowicy

M12

Kodowanie

A

SACC-E-FS-5P-M16/0,07-0,25-100 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1104164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104164>

Przyłącze 2

Konstrukcja głowicy	wolny koniec przewodu
---------------------	-----------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,07 m
Przekrój przewodu	0,25 mm²

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	zgodnie z normą IEC 61076-2-101
----------------	---------------------------------

SACC-E-FS-5P-M16/0,07-0,25-100 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1104164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104164>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-FS-5P-M16/0,07-0,25-100 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1104164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104164>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl