

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Bateria zamienna zasilacza UPS



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1383182>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 40 Ah



## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1383182       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | CMUEV3        |
| Klucz produktu                      | CMUEV3        |
| GTIN                                | 4063151757205 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 28 600 g      |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 28 600 g      |
| Numer taryfy celnej                 | 85072080      |
| Kraj pochodzenia                    | CN            |

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Bateria zamienna zasilacza UPS



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1383182>

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Informacje ogólne

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje o akumulatorze | Ten produkt zawiera akumulator o ograniczonym okresie trwałości, który należy ładować co kilka miesięcy. Na opakowaniu produktu znajduje się etykieta informująca o konieczności uruchomienia lub doładowania akumulatora. Ogólny okres trwałości można znaleźć w części Dane techniczne w punkcie „Ostatnie uruchomienie”. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Zasobnik energii

#### Wejście

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Napięcie wejściowe   | 2x 12 V |
| pojemność znamionowa | 40 Ah   |

#### Informacje ogólne

|                                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Typ baterii                                            | BB Battery BP 40-12FR                        |
| Technologia akumulatora                                | VRLA-AGM                                     |
| IQ-Technology                                          | tak                                          |
| Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator)          | 12 miesięcy (0 °C ... 20 °C)                 |
| Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator) - zakres | 9 miesięcy ... 12 miesięcy (20 °C ... 30 °C) |
|                                                        | 6 miesięcy ... 9 miesięcy (30 °C ... 40 °C)  |
| żywość modułu akumulatorowego (Eurobat)                | 8 (20 °C)                                    |
| Czujnik temperatury                                    | tak                                          |

### Właściwości produktu

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Typ produktu      | Bateria          |
| Rodzina produktów | Bateria zapasowa |

#### Właściwości izolacji

|                     |   |
|---------------------|---|
| Stopień zabrudzenia | 2 |
|---------------------|---|

### Wymiary

#### Wymiary produktu

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 333 mm |
| Wysokość  | 173 mm |
| Głębokość | 199 mm |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 40 °C |

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Bateria zamienna zasilacza UPS



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1383182>

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (ładowanie)       | 0 °C ... 40 °C   |
| Temperatura otoczenia (wyładowanie)     | -20 °C ... 50 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 %           |

## Dane Ex

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zastosowanie w strefie Ex | nie |
|---------------------------|-----|

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Bateria zamienna zasilacza UPS



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1383182>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27059090 |
| ECLASS-13.0 | 27059090 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002839 |
|----------|----------|

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Bateria zamienna zasilacza UPS



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1383182>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Nie dotyczy, nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-8<br>Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead(nr CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                        | 3f888f80-8751-43de-a8e5-547bf9f6e0c7 |

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)