



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Proste narzędzie do ładowania
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria konfiguracyjne
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Proste narzędzie do ładowania
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przełącznik częstotliwości
Zgodność gamy	Altivar 61Q Altivar 32 Altivar 31C Altivar Machine ATV320 Altivar 61 Altivar 312 Altivar 12 Altivar 312 Solar Altivar Lift Easy Altivar 310 Altivar 71 Altivar 71Q Easy Altivar 310L
Skład zestawu	Proste narzędzie do ładowania 1 okablowanie z 2 złączami RJ45

Parametry uzupełniające

Zastosowanie produktu	Skopiować konfigurację z jednego napędu do drugiego
-----------------------	---

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	142 g
Wysokość dla opakowania 1	7,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,6 cm
Długość dla opakowania 1	23,4 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,62 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------