



B.X Gniazdo VGA, ant

3315401606

Połączenia

- z wyjściem prostym
- kompatybilność z S-VGA
- z 15-biegunowym gniazdem D-sub (z przodu)

Częstotliwość

Zakres częstotliwości wideo	maks. 160 MHz
-----------------------------	---------------

Ekran

Rozdzielczość	maks. 1280 x 1024 px
---------------	----------------------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	antracyt
Kolor	Antracyt
Kolor RAL	RAL 7021
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

Wymiary

Głębokość montażu	12 mm
-------------------	-------

Instalacja / Montaż

Montaż	bez łapek rozporowych, do podłączenia śrubowego
--------	---

Podłączenie

Połączenie	z 15-biegunowym podwójnym gniazdem D-sub
- z gniazdem po stronie tylnej do podłączenia fabrycznie przygotowanego kabla VGA	

Wypożyczenie

- z pierścieniem nośnym

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	B.Kwadrat/B.3/B.7
Wtórna linia projektowa	B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7

Instrukcje

Tekst wskazówki	Umożliwia łączenie komputerów PC i laptopów z urządzeniami wyświetlającymi, np. monitorami (LCD) i projektorami., Przestrzegać zaleceń producentów kabli i urządzeń dot. maksymalnej długości kabli VGA!, Zalecenie dot. instalacji: Firma Kaiser: „Puszka elektroniczna” zapewniająca zachowanie dopuszczalnego promienia gięcia, nr art. 1068-02 lub 9062-74
-----------------	---