

AR102

Czujnik temperatury uniwersalny



Czujnik rezystancyjny przeznaczony do pomiaru temperatury w wszelkiego typu pomieszczeniach mieszkalnych, rozdzielniach energetycznych, szklarniach oraz na zewnątrz budynków.

Sposób Zamawiania

AR102 / □ / □ / □

Rodzaj połączenia (tylko Pt100)
2-przew., 3-przew., 4-przew.

Klasa
A, B lub 1/3B

Element pomiarowy

Pt100, 2xPt100, Pt1000, inne

Dane Techniczne

Element pomiarowy	Pt100, Pt500, Pt1000, wg PN-EN60751+A2
Zakres pomiarowy	-30÷80 °C
Materiał osłony	stal 1HN18N9T (1.4541)
Materiał obudowy	poliwęglan

Obudowa

Wymiary	58x64x35 mm
Otworki montażowe	2 x Ø4,3 mm, rozstaw 46x34 mm
Materiał	poliwęglan
Ławnice	DP-EN 12 HM (M12x1,5) do przewodów 3,0÷6,5mm

