

Opis produktu

MBT136

MBT136 NH00-fuse switch disconnecter 300 mm x 250 mm x 200 mm , 000 , 1



Ogólne informacje

Typ produktu	MBT136
Kod zamówieniowy	2CPX041770R9999
Numer EAN	4011617417705
Opis katalogowy	MBT136 NH00-fuse switch disconnecter 300 mm x 250 mm x 200 mm , 000 , 1
Opis	Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for NH00-fuse switch disconnecter, Grid unit 2 GU = 300 mm, panel width 1 = 250 mm, 24 Space units, unequipped for the installation of 2 NH-fuse disconnecter NH00, for busbar system 3-pole, rated current maximum 320 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: with cut-out, usable as of the cabinet depth of 200 mm

Dane techniczne

Normy	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Napięcie znamionowe łączeniowe	400 V
Prąd znamionowy (I_n)	320 A
Liczba biegunów	3
Ilość rozłączników izolacyjnych	2

bezpiecznikowych	
Ilość uchwytów do bezpieczników nożowych	0
Ilość urządzeń do zamontowania	2
Wyposażenie modułu	Excludes Devices
Rama montażowa	WR or EDF
Urządzenie	NH00
Typ obudowy	Interior fitting module
Minimalna wysokość obudowy	000
Typ montażu	Mounting plate
Liczba modułów do zabudowy	24
Pola pomiarowe	0
Funkcja modułu	NH00-fuse switch disconnecter
Kolor	Jasnoszary
Rozmiar bezpiecznika	NH00

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100019X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	250 mm
Wysokość netto	300 mm
Głębokość / długość netto	200 mm
Masa netto	0.99 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	200 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.99 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100019X0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CPC112254M5601
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacje techniczne	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems
ETIM 9	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27400619
Kod klasyfikacji	U

Accessories				
Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX062947R9999	ZH411 Urządzenie zabezpieczające, 100 mm x 115 mm x 170 mm, IP30	ZH411	1	sztuka
2CPX062953R9999	ZH426 System zabudowy wewnętrznej, 197 mm x 231 mm x 40 mm	ZH426	1	sztuka
2CPX062948R9999	ZH412 Urządzenie zabezpieczające, 100 mm x 115 mm x 170 mm, IP30	ZH412	1	sztuka
2CPX062955R9999	ZH428 System zabudowy wewnętrznej, 190 mm x 120 mm x 190 mm	ZH428	1	sztuka
2CPX062952R9999	ZH425 System zabudowy wewnętrznej, 125 mm x 197 mm x 1 mm	ZH425	1	sztuka
2CPX062956R9999	ZH429 System zabudowy wewnętrznej, 190 mm x 240 mm x 240 mm	ZH429	1	sztuka
2CPX044018R9999	ZX148 Zestaw do łączenia szyn, 82 mm x 100 mm x 19 mm	ZX148	1	sztuka
2CPX060443R9999	ZH214 System szyn N/PE, 110 mm x 170 mm x 60 mm	ZH214	1	sztuka

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Interior Fittings → CombiLine N - Plastic Cover - Flatpack → NH Fuse Switch Disconnectors Unequipped

