

Opis produktu

CT3/600

CT3/600 Current transformer



Ogólne informacje

Typ produktu	CT3/600
Kod zamówieniowy	2CSG121170R1101
Numer EAN	8012542603504
Opis katalogowy	CT3/600 Current transformer
Opis	CT3/600 is used to transform primary currents to ± 5 A secondary currents for c.a. measurement instruments

Dane techniczne

Użycie kabla	Cable, Horizontal and Vertical bars
Znamionowy prąd pierwotny (I_{pn})	600 A
Znamionowy prąd uzwojenia wtórnego (I_{sn})	10 A
Funkcja ograniczenia prądu	FS 5
Częstotliwość (f)	50 ... 60 Hz
Pozorna moc wyjściowa	2500 V·A
Straty mocy	6 W
Podłączenie wyjścia wtórnego	Screw connection

Rodzaj pomiaru	Through-feed current converter
Ilość wejść	Primary 1
Typ montażu	Through Primary
Przekrój przewodu	21 mm
Przekrój	30 x 10 mm

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -5 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP30
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Dane RoHS	2CSC445004K0201
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	0.065 m
Wysokość netto	0.080 m
Głębokość / długość netto	0.100 m
Masa netto	0.300 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.3 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5700
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CSC446012B0201
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107046A0430
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002048 - Current transformer
ETIM 9	EC002048 - Current transformer
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85043121
eClass	V11.0 : 27210902
Kod klasyfikacji	T

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Current Transformers

